

Effektiv printydeevne
i en robust og
kompakt enhed

i-SENSYS
LBP6670dn

you can



Kompakt, virkelig produktiv netværksklar sort/hvid-laserprinter

Du kan uden problemer integrere denne virkelig produktive sort/hvid-laserprinter med duplexprint i stort set hvilket som helst miljø takket være dens omfattende netværkstilslutning og valgfri PostScript-understøttelse.

Vigtigste funktioner

- Hurtig og produktiv sort/hvid-laserprinter med output på 33 sider/minut til din virksomhed
- Printopløsning på op til 1200 x 1200 dpi
- Første print på kun 7 sekunder
- Standardhukommelse på 512 MB
- Brugervenligt betjeningspanel med 5-linjers LCD-skærm
- PCL5e/6-understøttelse og Adobe® PostScript Level 3-understøttelse (købes separat)
- Netværkssikkerhed: opfylder LAN IEEE 802.1x
- Gigabit Ethernet (10Base-T/100Base-TX/1000Base-T)
- Automatisk dobbeltsidet print
- Energibesparende funktioner og 1 W i dvale
- Praktisk og brugervenlig Alt-i-Én-patron

Kassens indhold

Hovedenhed, patron 719, strømledning, hurtig installationsvejledning og garantibevis - med brugersoftware og håndbog på cd.

Mål (B x D x H)

400 mm x 376 mm x 289 mm

Understøttede operativsystemer

Windows 2000/XP(32 bit/64 bit)/Vista(32 bit/64 bit)/7(32 bit/64 bit)/Server 2003(32 bit/64 bit)/Server 2008 R2(64 bit)/Server 2008(32 bit/64 bit)
Mac OS 10.4.9 - 10.7.x (kun webdistribution)
Linux (kun webdistribution)



PRINT



KOPI



FAX



SCAN

Canon

Specifikationer



- 1** LCD-display med fem linjer
- 2** Universalsbakke til 50 ark
- 3** Kasette til 250 ark
- 4** Kasette til 500 ark (tilbehør)
- 5** Patron 719
- 6** Patron 719H (tilbehør)

PRINTENHED Printhastighed Printmetode Printkvalitet Printopløsning Opvarmningstid Første print Arbejdscyklus Printmargener	33 sider/minut sort/hvid (A4) Sort/hvid-laserprint Op til 1200 x 1200 dpi Op til 600 x 600 dpi Ca. 28 sekunder eller mindre fra opstart Ca. 7 sekunder Maks. 50.000 sider pr. måned 5 mm top, bund, venstre og højre
MEDIEHÅNDTERING Papirindførsel (standard) Papirindførsel (tilbehør) Papiroutput Medietyper Mediestørrelser Medievægt Dobbeltsidet print	Kasette til 250 ark Universalsbakke til 50 ark Kasette til 500 ark 150 ark med forsiden nedad, 1 ark med forsiden opad Almindeligt papir, kraftigt papir, transparent, etiket, kartotekskort, kuvert, postkort Kasette (standard og ekstraudstyr) A4, B5, A5, A6, LGL, LTR, EXECUTIVE, 16K, brugerdefinerede størrelser (bredde: 105,0 til 215,9 mm længde: 148,0 til 355,6 mm) Universalsbakke: A4, B5, A5, A6, LGL, LTR, EXECUTIVE, 16K, Envelop COM-10, Monarch, DL, C5, B5 (ISO), kartotekskort, Brugerdefinerede størrelser (bredde: 76,2 til 215,9 mm længde: 127,0 til 355,6 mm) Kasette (standard og tilbehør): 60 til 120 g/m ² Universalsbakke: 60 til 163 g/m ² Automatisk (kun A4/LTR/LGL)
ALMINDELIGE FUNKTIONER Strømkrav Strømforbrug Støjniveau Mål (B x D x H) Vægt Driftsmiljø Kontrolpanel	220-240 V (±10%) 50/60 Hz (±2 Hz) Maks.: ca. 1.140 W eller mindre I drift: ca. 560 W Standby: ca. 14 W Dvale: Ca. 14 W (dvale for kontrolpanel), ca. 1 W (dyb dvale) TEC (Typical Electricity Consumption): 1,3 kWh/uge Lydeffekt ¹ : I drift: 7,06 dB eller mindre Standby: Lydløs Lydtryk ¹ : I drift: 54,2 dB(A) eller mindre Standby: Lydløs 400 mm x 376 mm x 289 mm (med skærm) ca. 12,4 kg Temperatur: 10 til 30 °C. Luftfugtighed: 20 til 80% RH (ingen kondensering) LCD-skærm med fem linjer 8 LED-indikatorer 10 betjeningstaster

KONTROLLER Hukommelse Printersprog Fonte Interface og tilslutning Kompatibilitet med	512 MB UFR II (Ultra Fast Rendering), PCL5c, PCL6, Adobe® PostScript Level 3 (tilbehør) 45 PCL-fonte, 136 PS-fonte (tilbehør) USB 2.0 High-Speed, 10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T operativsystemer: Server 2003 (32 bit/64 bit)/Vista (32 bit/64 bit)/7 (32 bit/64 bit)/Server 2008 R2 (64 bit)/Server 2008 (32 bit/64 bit) Mac OS 10.4.9 - 10.7.x ² / Linux ² / Citrix
FORBRUGSSTOFFER Alt-i-En-patroner	Standard: Patron 719 (2.100 sider ³) Høj kapacitet: Patron 719 H (6.400 sider ³)
TILBEHØR/FUNKTIONER Enheder	PAPIRFREMFORER PF-44 (kasette til 500 ark) PS Printing Kit-AQ1 (Adobe PostScript 3 ROM-modul) ⁴ Barcode Printing Kit-F1 (Barcode ROM-modul) ⁴
Standard ansvarsfraskrivelse. Alle specifikationer kan ændres uden varsel [1] Erklæret lydniveau i overensstemmelse med ISO 9296 [2] Kun distribution via nettet. [3] Baseret på ISO/IEC 19752 [4] Barcode ROM og PS ROM kan ikke installeres på samme tid	



Canon Inc.
 canon.com

Canon Europe
 canon-europe.com

Canon Danmark
 Knud Højgaards Vej 1
 2860 Søborg
 Tlf.: 70 15 50 05
 canon.dk

Danish Edition
 © Canon Europa N.V., 2012