

Enkle, men smarte A4-multifunktionsprintere, der er ideelle til små virksomheder med fleksible medarbejdere.

Opnå resultater i professionel kvalitet med de smarte, enkle og kompakte sort/hvid-lasermultifunktionsprintere i MF410-serien, der tilbyder print, kopiering, scanning og fax* samt understøttelse af mobile enheder.



Arbejd smartere på kontoret

- Tilbyder print i professionel kvalitet med op til 33 sider pr. minut.
- Alsidig nok til at håndtere alle dine dokumentbehov trods sin imponerende, kompakte størrelse.
- En intuitiv 3,5" touchscreen i farver.
- 300- (MF411dw og MF416dw) eller 550-siders (MF418x og MF419x) papirkapacitet til arbejde uden afbrydelser.
- Quick First Print fra start hjælper dit team med at arbejde mere effektivt.
- Secure Print-funktionen beskytter dine dokumenter med en PIN-kode, når du printer fra en mobil enhed.

Arbejdet bliver mere fleksibelt

- Understøttelse af Apple AirPrint (iOS) og Mopria (Android) så din arbejdsgruppe kan printe fra enhver kompatibel enhed.
- Adgang til en lang række avancerede funktioner med Canons PRINT Business-app.
- Tilslut enheden til en Google Cloudprinter-konto på få sekunder.
- Med NFC Touch & Print kan brugere opleve næsten øjeblikkelig print fra kompatible mobile enheder ved blot at trykke på printerens NFC-mærke (kun tilgængeligt på MF416dw).

Forbedret dokumentdeling

- Opret nemt forbindelse enhederne og populære cloud-tjenester såsom Evernote® og DropBox.
- Gem, digitalisér og del dokumenter på farten - eller scan og send e-mail i én enkelt arbejdsgang.

Smarte netværksfunktioner

- Fleksible netværksfunktioner.
- Wi-Fi- og Ethernet-tilslutningsmuligheder.
- Understøttelse af PCL5e/6 og Adobe PostScript-printersprogene giver ubesværet integration i administrerede netværksmiljøer.
- Canons e-Maintenance fjernservice og support til Canons uniFLOW* (kun tilgængeligt på MF418x og MF419x) output-styringssystem betyder, at MF410-serien også er velegnet til administrerede printservicemiljøer.

Enkelt og bæredygtigt ejerskab

- Konsekvent driftssikkerhed og fornyet kvalitet er sikret, hver gang du udskifter din toner takket være Canons Alt-i-Ét-patrontdesign, der udskifter alle vigtige komponenter på én gang.
- Lavt energiforbrug i dvale og standby.
- Automatisk duplexprint reducerer spild.
- Intelligent strømbesparende autosluk-funktion.



PRINT



KOPIERING



SCANNING



FAX*



Wi-Fi

Paper Feeder Unit- PF44 (tilgængelig på MF411dw og MF416dw)

- Ekstra papirkassette med 500 ark papir, 1 enhed kan føjes til hovedenheden.

Cassette Feeding Unit- U1 (tilgængelig på MF418x og MF419x)

- Ekstra papirkassette med 500 ark papir, 1 enhed kan føjes til hovedenheden.

Plain Pedestal Type- K1

- Placeres under enheden for at hæve højden, når den står frit

MiCard Attachment Kit-A2 (tilgængelig på MF418x og MF419x)

- Påkrævet for at tilslutte NTware-produkterne MiCard PLUS eller Mi Card Multi til enheden.

Barcode Print Kit- E1 (tilgængelig på MF418x og MF419x)

- Installerer strekkodeskrifttyper til strekkodeprint. Dette kit indeholder et licensadgangscertifikat for aktivering.

Barcode Print Kit- E1E (tilgængelig på MF418x og MF419x)

- Installerer strekkodeskrifttyper til strekkodeprint. Dette kit, som leveres elektronisk, indeholder et licensadgangscertifikat til aktivering.

TEL 6-kit med lang ledning

- Håndsæt (tilbehør) til faxfunktion.

Copy Card Reader- F1 (tilgængelig på MF418x og MF419x)

- Kortkontrolsystemet forenkler login-processen for Administration af Afdelings-ID'er.

Copy Card Reader Attachment- G1 (tilgængelig på MF418x og MF419x)

- Dette kit er nødvendigt, når kopikortlæseren monteres, og kittet består af komponenter til montering af produkterne.

Control I/F Kit- C1 (tilgængelig på MF418x og MF419x)

- Dette kit er påkrævet for at kunne tilslutte kortlæsere fra tredjeparter eller salgsmaskiner med mønter til enheden.

i-SENSYS MF411dw og MF416dw



Hovedenhed



**Hovedenhed + 1
Paper Feeder
Unit- PF44**

i-SENSYS MF418x og MF419x



Hovedenhed



**Hovedenhed + 1
Cassette Feeding
Unit- U1**

Tekniske specifikationer

i-SENSYS MF411dw MF416dw MF418x MF419x

Maskintype Tilgængelige funktioner

Printer

Printhastighed

Printmetode

Printkvalitet

Printopløsning

First Print Out Time

Dobbelt-sided print

Printersprog

Skrifttyper

Printmargener

Tonerbesparelsesfunktion

Avancerede printfunktioner

Kopimaskine

Kopieringshastighed

Første kopi (FCOT)

Kopiopløsning

Kopieringsmetoder

Dobbelt-sided kopiering

Flere kopier

Op-/nedkopiering

Andre funktioner

Scanner

Type

Scanningsopløsning

Scanningshastighed

Farvedybde ved scanning

Gråtoner

Kompatibilitet

Maks. scanningsbredde

Scan til e-mail

Scan til pc

Scan til USB-nøgle

Scan til FTP

Scan til cloud

iFAX

Fax (MF416dw, MF419x)

Modemhastighed

Modtagemetode

Faxopløsning

Faxhukommelse

Hurtigkald

Gruppeopkald/modtagere

Rundsending

Sikkerhedskopiering af hukommelse

Dobbelt-sided fax

Andre funktioner

Mediehåndtering

Scannertype

Papirinput (standard)

Papirinput (tilbehør)

Papiroutput

Medietyper

Mediестørrelser

Medievægt

Sort/hvid Alt-i-En-laserprinter
Print, kopiering, scanning og fax* (*MF416dw, MF419x)

Enkelt-sided: Op til 33 sider/ minut (A4)
Dobbelt-sided: Op til 16,8 ipm (A4)

Sort/hvid-laserprint

Op til 1200 x 1200 dpi

600 x 600 dpi

Ca.: 6,3 sekunder eller mindre

Automatisk

UFRII, PCL5e, PCL6, Adobe PostScript

45/93 PCL-fonte

136 PostScript-fonte

5 mm top, bund, venstre og højre

10 mm top, bund, venstre og højre (kuvert)

Ja

Sikkert print

Print fra USB-nøgle (JPEG/TIFF/PDF)

Forberedt til Google Cloudprinter

iOS: AirPrint, Canon PRINT Business-app

Android; Mopria-certificeret, Canon Print Service-plug-in,

Canons PRINT Business-app

Enkelt-sided: Op til 33 sider/ minut (A4)
Dobbelt-sided: Op til 16,8 ipm (A4)

Ca. 10 sekunder eller mindre

Op til 600 x 600 dpi

Tekst/Foto, Tekst/Foto (kvalitet), Foto, Tekst

2-sided til 2-sided (automatisk)

Op til 999 kopier

25-400 % i intervaller på 1 %

Kantsletning, samling, 2-på-1, 4-på-1, kopiering af ID-kort

Farve

Optisk: Op til 600 x 600 dpi

Forbedret: Op til 9600 x 9600 dpi

Enkelt-sided sort/hvid: 33 ipm (300x300 dpi)

Enkelt-sided farve: 11 ipm (300x300 dpi)

Dobbelt-sided sort/hvid: 13 ipm (300x300 dpi)

Dobbelt-sided farve: 7 ipm (300x300 dpi)

24-bit/24-bit (input/output)

256 niveauer

TWAIN, WIA

216 mm

TIFF/JPEG/PDF/Kompakt PDF/Søgbar PDF

TIFF/JPEG/PDF/Kompakt PDF/Søgbar PDF

TIFF/JPEG/PDF/Kompakt PDF/Søgbar PDF

TIFF/JPEG/PDF/Kompakt PDF/Søgbar PDF

TIFF/JPEG/PDF/PNG²

ITU-T.37 (MF416dw, MF419x)

33,6 kbps (op til 3 sekunder/side³)

Kun fax, fax/tlf-autoomsifter, svarstatus, manuel

Standard: 200 x 100 dpi

Fin: 200 dpi x 200 dpi

Foto: 200 dpi x 200 dpi

Superfin: 200 dpi x 400 dpi

Ultrafin: 400 dpi x 400 dpi

Op til 512 sider⁴

Op til 281 numre

Maks. 199 numre/maks. 199 modtagere

Maks. 310 modtagere

Permanent sikkerhedskopiering af faxhukommelse

(sikkerhedskopiering med flashhukommelse)

Ja (afsend/modtag)

Faxvideresendelse, dobbelt adgang, fjernmodtagelse, pc-fax

(Kun TX) DRPD, ECM, automatisk genopkald, rapporter over

faxaktivitet, rapporter over faxresultater, rapporter over

faxhåndtering

Flatbed og automatisk dokumentfremfører (DADF)

250-arks kassette (MF411dw, MF416dw)

500-arks kassette (MF418x, MF419x)

50-arks universalsbakke

50-arks DADF

500-arks kassette

150-arks

Almindeligt papir, genbrugspapir, kraftigt papir, mærkater,

postkort, kuverter

Kassette:

A4, A5, B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO,

B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K,

Brugertilpassede størrelser: min. 105 x 148 mm,

maks. 215,9 x 355,6 mm.

Universalsbakke:

A4, A5, B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO,

B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K, postkort,

kartotekskort, kuverter (COM10, Monarch, DL, C5),

Brugertilpassede størrelser: min. 76,2 x 127 mm

maks. 215,9 x 355,6 mm.

ADF:

A4, A5, B5, B6, Legal, Letter, Statement, Brugertilpassede

formater (B x L): Min. 128 x 139,7 mm Maks. 215,9 x 355,6 mm

Kassette: 60 til 128 g/m² (tilbehør og standard)

Universalsbakke: 60 til 163 g/m²

ADF: 50 til 105 g/m²

Interface og software

Interfacetype

Kompatible operativsystemer

Netværksprotokol

Software- og printerstyring

Almindelige funktioner

Anbefalet månedlig printvolumen

Arbejdsryklus

Hukommelse

Kontrolpanel

Mål inkl. bakker (B x D x H)

Installationsområde (B x D x H)

Vægt

Driftsmiljø

Strømkilde

Strømforsyning

Strømkilde

Strømforsyning

Støjniveauer

Forbrugsstoffer

Patroner

Tilbehør/funktioner

Enheder

Fodnoter

[1] Kun kommandoer understøttes. Tredjepartsdriver eller direkte print fra programmet påkrævet.

[2] Scanning via MF Scan Utility eller Canon PRINT Business-app

[3] Baseret på ITU-T Standard Chart No. 1

[4] Netværksscanning understøttes ikke

[5] Kun webdistribution. Linux understøtter kun print.

[6] Arbejdsryklus er defineret som det maksimale antal printede sider i en enkelt spidsbelastningsmåned. Alt forbrug ud over den anbefalede arbejdsryklus kan reducere produktets levetid

[7] Ved trådløs brug er forbruget 2,1 W

[8] Erklæret lydniveau i overensstemmelse med ISO 9296

[9] Baseret på ISO/IEC 19798

[10] Printeren leveres med en 2100-siders startpatron

USB 2.0 Hi-Speed, 10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T, trådløs 802.11b/g/n, trådløs direkte forbindelse

Windows® 10 / Windows® 8.1 / Windows® 8 / Windows® 7 / Server® 2012R2⁴ / Server® 2012⁴ / Server® 2008R2⁴ / Server® 2008⁴ / Server® 2003R2⁴ / Server® 2003⁴ / Vista

Mac OS X-version 10.6 og nyere

Linux⁵

Print:

LPD, RAW, WSD-Print (IPv4, IPv6)

Scanning:

E-mail, SMB, WSD-Scan (IPv4, IPv6)

TCP/IP Application Services:

Bonjour (mDNS), HTTP, HTTPS, POP for SMTP (IPv4, IPv6)

DHCP, ARP+PING, Auto IP, WINS (IPv4)

DHCPv6 (IPv6)

Styring:

SNMPv1, SNMPv3 (IPv4, IPv6)

Sikkerhed (kabelt):

IP/Mac-adressefiltrering, IEEE802.1X, SNMPv3, HTTPS, IPsec

Sikkerhed (trådløst):

WEP (64-/128-bit), WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (AES)

Presto! Page Manager,

MF Scan Utility,

Remote User Interface (RUI),

SSID Tool,

Administration af Afdelings-ID,

Tonerstatusværktøj,

IV Management Console: Serverbaseret software til centraliseret

administration af flere enheder

eMaintenance: Integreret RDS giver fjernbetjente eMaintenance-

tjenester såsom målerregistrering, automatisk styring af

forbrugsstoffer og fjerndiagnosticering.

750-3.000 sider pr. måned (MF411dw, MF416dw)

1.000 til 5.000 sider pr. måned (MF418x, MF419x)

Maks. 50.000 sider pr. måned⁶

1 GB

8,9 cm LCD-touchscreen i farve

390 mm x 473 mm x 431 mm (MF411dw, MF416dw)

450 mm x 472 mm x 465 mm (MF418x, MF419x)

590 mm x 1182 mm x 795 mm (MF411dw, MF416dw)

650 mm x 1181 mm x 827 mm (MF418x, MF419x)

Ca. 19 kg (MF411dw, MF416dw)

Ca. 21,4 kg (MF418x, MF419x)

Temperatur: 10 til 30 °C

Luftfugtighed: 20 til 80 % relativ luftfugtighed (RH) (ingen

kondensering)

220-240 V (±10 %) 50/60 Hz (±2 Hz)

Maks: ca. 1160 W

Standby: ca. 9,4 W (MF411dw, MF416dw), 8,7 W

(MF418x, MF419x)

Dvale: ca. 1,4 W⁷

Slukket: 0,1 W eller mindre

TEC (Typical Electricity Consumption): 1,2 kWh/uge (230 V)

Tid til dvale: 3-60 min. (standard 3 min.)

Tid til automatisk nedlukning: 4 timer (standard)

Lydtryk⁸:

I drift: 53 dB under sort/hvid-print

Standby: 15 dB

Lydeffekt⁸:

I drift: 70,6 dB eller derunder ved sort/hvid-print

Standby: 53 dB eller derunder (Seine 2 og 4 52 dB)

PAPER FEEDER PF-44 - 500-arks kassette

(MF411dw, MF416dw)

CASSETTE FEEDING UNIT-U1 - 500-arks kassette

(MF418x, MF419x)

TEL 6 KIT - håndsat til telefon (MF416dw, MF419x)

BARCODE PRINTING KIT-E1 (MF418x, MF419x)

BARCODE PRINTING KIT-E1E (MF418x, MF419x)

COPY CARD READER-F1 - fysisk kortadgangssystem, der

begrænser adgang til autoriserede brugere (MF418x, MF419x)

COPY CARD READER AT TACHMENT-G1 (MF418x, MF419x)

MiCard Multi - kortlæser til identifikation med RFID eller

magnetiske kort med uniFLOW (MF418x, MF419x)

MiCard Plus - kortlæser til identifikation med RFID eller

magnetkort med uniFLOW (MF418x, MF419x)

MiCard Attachment Kit-A2 (MF418x, MF419x)

COPY CONTROL INTERFACE KIT-C1 - Giver mulighed for forbindelse

(CCV1 I/F) mellem en kopieringskontrolterminal fra tredjepart og

multifunktionsprintere til genindtjening af udgifter (MF418x, MF419x)

PLAIN PEDESTAL TYPE-K1 (MF418x, MF419x)

Canon Inc.
canon.com

Canon Europe
canon-europe.com

Danish edition

© Canon Europa N.V. 2016

• Enkle, men smarte A4-multifunktionsprintere, der er ideelle til små virksomheder med fleksible medarbejdere.

Opnå resultater i professionel kvalitet med de smarte, enkle og kompakte sort/hvid-lasermultifunktionsprintere i MF410-serien, der tilbyder print, kopiering, scanning og fax* samt understøttelse af mobile enheder.



Startdato for salg: Juni 2016

Produktdetaljer:

| Produkt navn | Mercury-kode | EAN-kode |
|----------------------|--------------|---------------|
| i-SENSYS MF411dw EUR | 0291C022AA | 4549292031874 |
| i-SENSYS MF416dw DA | 0291C041AA | 4549292031751 |
| i-SENSYS MF418x EUR | 0291C008AA | 4549292031690 |
| i-SENSYS MF419x DA | 0291C027AA | 4549292031621 |

Tilbehør:

| Produkt navn | Mercury-kode | EAN-kode |
|--------------------------------|--------------|------------------|
| Cassette Feeding Unit- U1 | 0732A023AA | 4960999635620 |
| Paper Feeder PF-44 | 3439B001AA | 4960999630540 |
| Telephone 6 Kit UK (CW) | 0752A053AA | 4960999453897 |
| Telephone 6 Kit EU (CW) | 0752A054AA | 4960999453910 |
| Telephone 6 Kit SA (CW) | 0752A055AA | 4960999453927 |
| Copy Card Reader-F1 | 4784B001AA | 4960999679686 |
| Copy Card Reader Attachment-G1 | 5140B001AA | 4960999689920 |
| MiCard Attachment Kit-A2 | 5146B003AA | 4549292037081 |
| Copy Contol I/F Kit-C1 | 5145B001AA | 4960999780269 |
| Barcode Printing Kit-E1 | 5143B001AA | 4960999689951 |
| Barcode Printing Kit-E1E EU | 5143B002AA | N/A (e-delivery) |
| Plain Pedestal Type-K1 | 6132B001AA | 4960999841267 |

Forbrugstoffer:

| Produkt navn | Mercury-kode | EAN-kode |
|--------------|--------------|---------------|
| Patron 719 | 3479B002AB | 4960999650289 |
| Patron 719H | 3480B002AB | 4960999650319 |

Mål/logistik:

| Produkt navn | Mercury-kode | Emballagetype | Antal pr. pakke | Længde (mm) | Bredde (mm) | Højde (mm) | Vægt (kg) |
|---|--------------------------|--------------------------|-----------------|-------------|-------------|------------|-----------|
| i-SENSYS MF419x DA i-SENSYS MF418x EUR | 0291C027AA 0291C008AA | Kasse | 1 | 590 | 565 | 578 | 27 |
| | | Palle | 8 | 1.180 | 1.130 | 1.156 | 217 |
| | | 40 fods lukket container | 320 | - | - | - | - |
| i-SENSYS MF416dw DA i-SENSYS MF411dw EUR | 0291C041AA 0291C022AA | Kasse | 1 | 566 | 503 | 545 | 23 |
| | | Palle | 8 | 1.132 | 1.006 | 1.090 | 185 |
| | | 40 fods lukket container | 352 | - | - | - | - |

Kassens indhold:

- Hovedenhed
- Canon Patron 719
- Strømforsyningskabel
- Startvejledning
- Brugersoftware dvd-rom
- Garantibevis
- Telefonkabel

* Kun tilgængelig på MF416dw og MF419x