

Produktiv og kompakt  
sort/hvid Alt-i-Én-  
laserprinter med  
netværkstilslutning  
og kontrolpanel med  
touchscreen, der kan  
vippes

**i-SENSYS**  
MF216n

**i-SENSYS**  
MF217w

you can



## Netværkskompatible Alt-i-Én-printere med touchscreen-kontrolpanel til små kontorer, der kræver høj produktivitet

Hurtig og effektiv sort/hvid Alt-i-Én-laserprinter med print-, scannings- og kopieringsfunktioner i én kompakt enhed. Den er nem at betjene takket være et kontrolpanel, der kan vippes, og genvejstaster.

### Nøglefunktioner

- Produktiv sort/hvid Alt-i-Én-laserprinter til et lille travlt kontor med print-, kopierings-, scannings- og faxfunktioner
- Wi-Fi og Ethernet: del nemt funktioner og print nemt fra pc'er og smartphones, tablets (kræver Wi-Fi-tilslutning)
- Ethernet-tilslutningsmuligheder for nem deling af opgaver og nem print fra pc'er
- Ingen ventetid på dokumenter med Canons Quick First-Print-teknologier plus 23 sider/minut
- Indbygget 35-arks ADF og en 250-arks papirkassette
- Nem betjening med betjeningspanel, der kan vippes, og stor LCD-touchscreen
- Indfang alle detaljerne i originaler med op til 9600 x 9600 dpi farvescanning
- Effektiv scannings- og kopieringsworkflows med hurtige genvejstaster
- Spar tid og penge med brancheførende energiudnyttelse
- Stilfuldt og pladsbesparende design med Quiet Mode-funktion
- Understøttelse af Apple AirPrint™ og Mopria (kræver Wi-Fi-tilslutning)

### Kassens indhold:

Hovedenhed, startpatron, lysnetledning, telefonkabel, håndsætsklemme, startvejledning, garantikort, cd-rom med brugersoftware

### Mål (B x D x H)

390 mm x 371 mm x 312 mm

### Understøttede operativsystemer

**Windows** Windows®8.1, Windows®8, Windows®7, Windows®XP, Windows®Vista, Windows® Server 2012 R2 (kun NW-model), Windows® Server 2012 (kun NW-model), Windows® Server 2008 R2 (kun NW-model), Windows® Server 2008 (kun NW-model), Windows® Server 2003 (kun NW-model)

**Mac OS X** 10.5.8 eller nyere

**Linux OS** understøtter Linux Driver v3.00 eller nyere version



PRINT



KOPI



FAX



SCAN



Wi-Fi\*

**Canon**

\* Kun MF217w

# Specifikation for MF216n



|   |  |
|---|--|
| Maskintype<br>Tilgængelige funktioner   | Sort/hvid Alt-i-En-laserprinter<br>Print, kopiering, scanning og fax   |
| <b>PRINTER</b><br>Printhastighed<br>Printmetode<br>Printkvalitet<br>Printopløsning<br>First Print Out Time:<br>Printersprog<br>Printmargener<br>Tonerbesparelsesfunktion                  | Op til 23 sider/minut (A4)<br>Sort/hvid-laserprint<br>Op til 1200 x 1200 dpi med AIR (Automatic Image Refinement)<br>600 x 600 dpi<br>6 sekunder eller derunder<br>UFR II LT<br>5 mm - top, bund, venstre og højre (andre størrelser end Kuvert)<br>10 mm - top, bund, venstre og højre (kuvert)<br>Ja   |
| <b>KOPIMASKINE</b><br>Kopieringshastighed<br>Første kopi<br>Kopieringsopløsning<br>Kopieringsmetoder<br>Mange kopier<br>Op-/nedkopiering<br>Tonerbesparelsesfunktion<br>Andre funktioner  | Op til 23 sider/minut (A4)<br>Ca. 9,0 eller mindre (A4)<br>Op til 600 x 600 dpi<br>Tekst, Tekst/foto, Tekst/foto+, Foto<br>Op til 99 kopier<br>2,5-400 % i intervaller på 1 %<br>Ja<br>Hukommelsessortering, 2 på 1, 4 på 1, kopiering af ID-kort  |
| <b>SCANNER</b><br>Type<br>Scanningsopløsning<br>Farvedybde ved scanning<br>Gråtoner<br>Kompatibilitet<br>Maks. scanningsbredde  | Farve<br>Optisk: Op til 600 x 600 dpi<br>Forbedret: Op til 9600 x 9600 dpi<br>24-bit<br>256 niveauer<br>TWIN, WIA<br>216 mm  |
| <b>FAX</b><br>Modemhastighed<br>Modtagemetode<br>Faxopløsning<br>FAX-hukommelse<br>Hurtigopkald<br>Gruppeopkald/modtagere<br>Fortløbende sending<br>Hukommelsesbackup<br>Andre funktioner | Super G3 33,6 kbps<br>Kun FAX, manuel, svar, fax/tlf.-autoomskifter<br>Standard: 200 x 100 dpi<br>Fin: 200 x 200 dpi<br>Foto: 200 x 200 dpi<br>Superfin: 200 x 400 dpi<br>Op til 256 sider <sup>1</sup><br>Maks. 104 (inklusive 4 hurtigopkald)<br>Maks. 103 modtagere<br>Maks. 114 steder<br>Flashhukommelsesbackup<br>Faxvidersendelse, dobbelt adgang, fjernmodtagelse, pc-fax (kun TX), DRPD, ECM, automatisk genopkald, rapporter over faxaktivitet, rapporter over faxresultater, rapporter over faxhåndtering   |
| <b>MEDIEHÅNDTERING</b><br>Scannertype<br>Papirindførsel (standard)<br>Papirudgang<br>Medietyper<br>Mediестørrelser<br>Medievægt   | Flatbed og ADF (Automatic Document Feeder)<br>250-arks bakke<br>35-arks ADF (80 g/m <sup>2</sup> eller mindre)<br>100-arks<br>Almindeligt, kraftigt, genbrug, transparent, etiket, kuvert<br>Bakke:<br>A4, B5, A5, LGL, LTR, STMT, EXE, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, FLS, 16K, Kartotekskort, AFLS<br>Kuvert: COM10, Monarch, C5, DL, brugerdefinerede størrelser: min. 76,2 x 210 mm til maks. 216 x 356 mm<br>Universalbakke:<br>A4, B5, A5, LGL, LTR, STMT, EXE, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, FLS, 16K, Kartotekskort, AFLS<br>Kuvert: COM10, Monarch, C5, DL, brugerdefinerede størrelser (min. 76,2 x 127 mm til maks. 216 x 356 mm)<br>ADF:<br>A4, B5, A5, B6, LTR, LGL<br>Min. 105 x 148 mm til maks. 356 x 216 mm<br>Bakke: 60 til 163 g/m <sup>2</sup><br>Universalbakke: 60 til 163 g/m <sup>2</sup> |

|  |  |
|--|--|
| <b>INTERFACE OG SOFTWARE</b><br>Interfacetype<br>Kompatibilitet med operativsystemer<br>Software- og printerstyring  | USB 2.0 Hi-Speed, 10BASE-T/100BASE-TX<br>Windows®8.1<br>Windows®8<br>Windows®7<br>Windows®XP<br>Windows®Vista<br>Windows® Server 2012 R2 <sup>2</sup><br>Windows® Server 2012 <sup>2</sup><br>Windows® Server 2008 R2 <sup>3</sup><br>Windows® Server 2008 <sup>3</sup><br>Windows® Server 2003 <sup>2</sup><br>Mac OS X 10.5.8 eller nyere<br>Linux <sup>2,4</sup><br>Remote User Interface (RUI), printerdriver, faxdriver, scannerdriver, MF Toolbox, AddressBookTool, Presto! PageManager, tonerstatusværktøj                  |
| <b>ALMINDELIGE FUNKTIONER</b><br>Arbejds cyklus<br>Hukommelse<br>Kontrolpanel<br>Mål med bakker (B x D x H)<br>Installationsplads (B x D x H)<br>Vægt<br>Strømforsyning<br>Strømforsyning<br>Støjniveauer  | Maks. 8.000 sider pr. måned<br>256 MB<br>6-linjers sort/hvid LCD-touchscreen<br>390 mm x 441 mm x 360 mm<br>429 mm x 490 mm x 630 mm<br>Ca. 11,5 kg<br>AC 220 til 240 V : 50/60 Hz<br>Maks.: ca. mindre end 1270 W<br>I drift: ca. mindre end 500 W<br>Standby: ca. 5,4W<br>Dvale: ca. 1,6 W<br>TEC (Typical Electricity Consumption): 0,8 kWh/uge<br>Lydtryk <sup>5</sup> :<br>Aktiv: 50 dB (Quiet Mode: 45 dB)<br>Standby: Lydløs<br>Lydniveau <sup>5</sup> :<br>Aktiv: 6,5 B (Quiet Mode: 6,0 B)<br>Standby: 43 dB eller mindre |
| <b>FORBRUGSSTOFFER</b><br>Patroner   | Patron 737 (2.400 sider <sup>6</sup> ) <sup>7</sup>  |
| <b>Fodnote</b><br><sup>1</sup> Baseret på ITU-T Standard Chart No. 1<br><sup>2</sup> Netværksscanning understøttes ikke<br><sup>3</sup> Kun webdistribution<br><sup>4</sup> Kun distribution via nettet, udgivelsesdato april 2015<br><sup>5</sup> Testet i overensstemmelse med ISO7779 og deklareret i henhold til ISO9296.<br><sup>6</sup> Leveres med en 1.700-siders startpatron<br><sup>7</sup> Baseret på ISO/IEC 19752 |  |
| <b>Standardansvarsfraskrivelse</b><br>Alle specifikationer kan ændres uden varsel  |  |



Canon Inc.  
canon.com

Canon Europa  
canon-europe.com

Danish Edition  
© Canon Europa N.V. 2014

## Supplerende specifikationer for MF217w

|   |  |
|---|--|
| <b>INTERFACE OG SOFTWARE</b><br>Interfacetype   | USB 2.0 Hi-Speed, 10BASE-T/100BASE-TX, Wi-Fi 802.11b/g/n   |
| <b>ALMINDELIGE FUNKTIONER</b><br>Strømforsbrug  | Maks.: ca. mindre end 1270 W<br>I drift: ca. mindre end 500 W<br>Standby: Ca. 5,4 W<br>Dvale: Ca. 1,6 W <sup>5</sup><br>TEC (Typical Electricity Consumption): 0,8 kWh/uge |
| <b>Fodnote</b><br>[1] Baseret på ITU-T Standard Chart No. 1<br>[2] Netværksscanning understøttes ikke<br>[3] Kun distribution via nettet, udgivelsesdato april 2015<br>[4] Linux understøtter kun print.<br>[5] Dvale: 2 W i Wi-Fi-funktion<br>[6] Testet i overensstemmelse med ISO7779 og deklareret i henhold til ISO9296<br>[7] Leveres med en 1.700-siders startpatron<br>[8] Baseret på ISO/IEC 19752 |  |
| <b>Standardansvarsfraskivelser</b><br>Alle specifikationer kan ændres uden varsel   |  |