

## Družina i-SENSYS LBP610

# Zanesljiv, kompakten in hiter enofunkcijski barvni laserski tiskalnik za domače pisarne ter mala in srednje velika podjetja

Učinkovita, kompaktna naprava prinaša hitro, visokokakovostno barvno lasersko tiskanje ter je izjemno zanesljiva in omogoča preproste postopke vzdrževanja.



LBP611Cn



LBP613Cdw

### Barve, ki očarajo

Canonova izboljšana barvna tehnologija uporabnikom zagotavlja, da njihovi dokumenti in natisnjeno gradivo pustijo trajen vtis, saj prinaša drzne in vpadljive odtenke, ki privabijo poglede. Družina tiskalnikov LBP610 dosledno zagotavlja brezkompromisno kakovost in dinamične, živahne barve. Tiskalniki zvesto prenesejo na papir prodajna sporočila, tržne brošure ali gradivo za notranjo komunikacijo in prinašajo izjemno stopnjo natančnosti ter dosledne barve, ki se vtisnejo v spomin.

### Večja poslovna mobilnost

Rastoča podjetja morajo biti prilagodljiva in produktivna, pri čemer veliko vlogo igra tiskanje iz mobilnih naprav. Družina tiskalnikov LBP610 uporabnikom zagotavlja najvišjo stopnjo združljivosti z mobilnimi napravami, saj so opremljeni s podporo za program AirPrint (Apple) in storitev Mopria (Android). Še več prilagodljivosti pa prinaša povezava Wireless Direct, ki gostom omogoča varno tiskanje brez omrežnega dostopa. Poleg tega pa družina tiskalnikov LBP610 s programom za mobilne naprave Canon PRINT Business omogoča dostop do številnih uporabnih funkcij, zasnovanih za delo z mobilnimi napravami.

### Hitrosti tiskanja za povečanje produktivnosti

Družina LBP610 z novim mehanizmom nudi izjemne hitrosti tiskanja tako pri barvnem kot pri črno-belem tiskanju. Tiskalniki LBP610 zagotavljajo zanesljivo hitro delovanje, saj omogočajo hitrosti do 18 strani na minuto, da lahko podjetja delo opravljajo produktivno in učinkovito, z modelom LBP613Cdw pa imajo na voljo tudi možnost obojestranskega tiskanja. Ob vsem tem pa lahko uporabniki vedno uživajo v visokokakovostnih natisih.

### Več tiskanja, manj vzdrževanja

Z družino LBP610 se lahko podjetja posvetijo pomembnim stvarim in ne skrbijo glede vzdrževanja. Z novimi kartuškami z visokim izkoristkom uporabnikom ne bo treba tako pogosto menjati potrošnega materiala. Nameščanje nove kartuše pa je zdaj še enostavnejše, saj so tiskalniki opremljeni s sistemom za samodejno odstranitev tesnilnega traku tonerja. Tiskalniki družine LBP610 omogočajo tudi oddaljen nadzor potrošnega materiala prek preprostega uporabniškega vmesnika (iz namiznega računalnika ali mobilne naprave), da lahko majhna podjetja učinkoviteje načrtujejo dobavo potrošnega materiala in časovni potek postopkov vzdrževanja.

### Varnost je del opreme

Varnost dokumentov je pomemben dejavnik za vsa podjetja, ne glede na velikost. Za mala in srednje velika podjetja pa je varnost bistvena, saj pogosto nimajo na voljo takšnih sredstev informacijskih tehnologij kot večja podjetja. Družina tiskalnikov LBP610 to težavo rešuje s sistemom sprostitve dokumenta s kodo PIN, ki uporabnikom omogoča več nadzora nad zaupnim gradivom. Funkcija odpravlja morebitne težave, do katerih lahko pride, ker isti tiskalnik uporablja več zaposlenih, vodstvo podjetja pa je lahko brez skrbi glede zaupnih informacij.

## Tehnične specifikacije

### TISKALNI MEHANIZEM

#### Hitrost tiskanja

i-SENSYS LBP611Cn:  
Enostransko: do 18 strani na minuto (A4),  
do 32 strani na minuto (A5 – ležeče)

i-SENSYS LBP613Cdw:  
Enostransko: do 18 strani na minuto (A4),  
do 32 strani na minuto (A5 – ležeče)

Dvostransko: do 11 slik na minuto (A4)

#### Način tiskanja

Barvno tiskanje z laserskim žarkom

#### Kakovost tiskanja

Do 1200 × 1200 dpi

#### Ločljivost tiskanja

Do 600 × 600 dpi

#### Čas ogrevanja

Približno 13 sekund ali manj po vklopu

#### Čas tiskanja prve strani

Barvno: približno 12 sekund ali manj  
Črno-belo: približno 10,9 sekunde ali manj

#### Priporočena mesečna naklada

Od 250 do 2500 strani na mesec

#### Delovni cikel

Najv. 30.000 strani na mesec\*

\*Delovni cikel je definiran kot največje število natisnjenih strani v enem mesecu visoke obremenitve. Vsaka uporaba nad priporočenim delovnim ciklom lahko skrajša življenjsko dobo izdelka.

#### Robovi natisa

5 mm zgoraj, spodaj, levo in desno

#### Funkcije naprednega tiskanja

Varno tiskanje  
Tiskanje iz pomnilniškega ključa USB (JPEG/TIFF/PDF)  
Pripravljeno za Google Cloud Print  
iOS: AirPrint, program Canon PRINT Business  
Android; potrdilo Mopria, vtičnik Canon Print Service, program Canon PRINT Business

### DELO Z MEDIJI

#### Podajanje papirja (standardno)

Kaseta za 150 listov  
Reža za ročno podajanje za 1 list

#### Izhod papirja

100 listov

#### Vrste medijev

Navadni papir, reciklirani papir, težki papir, tanki papir, barvni papir, svetleči papir, nalepke, razglednice, ovojnice

#### Velikosti medijev

Kaseta:  
A4, A5, A5 (ležeče), B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K, razglednica, indeksna kartica, ovojnica (COM10, DL, C5, Monarch), velikosti po meri: najm. 76,2 × 127 mm, najv. 215,9 × 355,6 mm

Reža za ročno podajanje:  
A4, A5, A5 (ležeče), B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K, razglednica, indeksna kartica, ovojnica (COM10, DL, C5, Monarch), velikosti po meri: najm. 76,2 × 127 mm, najv. 215,9 × 355,6 mm

#### Teža medijev

Kaseta: od 52 do 163 g/m<sup>2</sup> (do 200 g/m<sup>2</sup> pri svetlečem papirju)  
Reža za ročno podajanje: od 52 do 163 g/m<sup>2</sup> (do 200 g/m<sup>2</sup> pri svetlečem papirju)

#### Obojstransko tiskanje

i-SENSYS LBP613Cdw:  
Samodejno  
Kaseta:  
A4, B5, Legal, Letter, Executive, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K  
Velikosti po meri: najm. 182 × 257 mm, najv. 215,9 × 355,6 mm  
Od 60 do 120 g/m<sup>2</sup>

### OSNOVNE FUNKCIJE

#### Zahteve napajanja

220-240 V (± 10 %), 50/60 Hz (± 2 Hz)

#### Poraba energije

i-SENSYS LBP611Cn:  
Največ: približno 850 W ali manj  
Stanje pripravljenosti: približno 10,8 W ali manj  
Mirovanje: približno 0,9 W ali manj  
Običajna poraba električne energije (TEC): 0,5 kWh na teden  
Za več informacij o uredbi Lot26 obiščite:  
[http://www.canon-europe.com/For\\_Work/Lot26/index.aspx](http://www.canon-europe.com/For_Work/Lot26/index.aspx)

i-SENSYS LBP613Cdw:  
Največ: približno 850 W ali manj  
Stanje pripravljenosti: približno 10,8 W ali manj  
Mirovanje: približno 0,9 W ali manj  
Običajna poraba električne energije (TEC): 0,5 kWh na teden  
Za več informacij o uredbi Lot26 obiščite:  
[http://www.canon-europe.com/For\\_Work/Lot26/index.aspx](http://www.canon-europe.com/For_Work/Lot26/index.aspx)

\*V brezžičnem načinu bo poraba 0,8 W

#### Raven hrupa

Zvočna moč\*  
Med delovanjem: 63 dB ali manj  
V načinu pripravljenosti: neslišno

Raven hrupa\*  
Med delovanjem: 49 dB ali manj (barvno tiskanje)/48 dB ali manj (črno-belo tiskanje)  
V načinu pripravljenosti: neslišno

\*Navedena emisija hrupa v skladu s standardom ISO 9296.

### UPRAVLJALNIK

#### Hitrost procesorja

800 MHz x 2

#### Pomnilnik

1 GB

#### Jeziki tiskalnika

i-SENSYS LBP611Cn:  
UFRII  
i-SENSYS LBP613Cdw:  
UFRII, PCL5c\*, PCL6, Adobe® PostScript

\*Samo podrti ukazi. Potreben je gonilnik drugega proizvajalca ali neposredno tiskanje iz programa.

#### Pisave

i-SENSYS LBP613Cdw:  
45 pisav PCL, 136 pisav PS

#### Vmesnik in povezljivost

i-SENSYS LBP611Cn:  
USB 2.0 Hi-Speed, 10BASE-T/100BASE-TX/1000Base-T

i-SENSYS LBP613Cdw:  
USB 2.0 High-Speed, 10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T, brezžično 802.11b/g/n, povezava Wireless Direct

#### Programska oprema in upravljanje tiskalnika

Oddaljeni uporabniški vmesnik (RUI), upravljanje ID-jev oddelkov, orodje za stanje tonerja  
iW Management Console: strežniška programska oprema za centralizirano upravljanje skupine naprav.  
eMaintenance: vgrajeni sistem RDS omogoča oddaljene storitve eMaintenance, kot so odčitavanje vrednosti, samodejno upravljanje potrošnega materiala in oddaljena diagnostika.

#### Združljivost z operacijskimi sistemi

Windows® 10/Windows® 8.1/Windows® 8/Windows® 7/Windows® Vista/Server® 2016/Server® 2012R2/Server® 2012/Server® 2008R2/Server® 2008  
Različica Mac OS X 10.7.5 in novejšje  
Linux\*/Citrix

\*Samo spletna distribucija

### POTROŠNI MATERIAL

#### Večnamenske barvne kartuše

Črna kartuša 045 (1400 strani)\*\*  
Črna kartuša 045H (2800 strani)\*\*  
Cijan kartuša 045 (1300 strani)\*\*  
Cijan kartuša 045H (2200 strani)\*\*  
Magenta kartuša 045 (1300 strani)\*\*  
Magenta kartuša 045H (2200 strani)\*\*  
Rumena kartuša 045 (1300 strani)\*\*  
Rumena kartuša 045H (2200 strani)\*\*

\*Glede na ISO/IEC 19752

\*\*Tiskalniku sta priloženi črna začetna kartuša za 1400 strani in C/M/R začetna kartuša za 690 strani.

# Družina i-SENSYS LBP610

Zanesljiv, kompakten in hiter enofunkcijski barvni laserski tiskalnik za domače pisarne ter mala in srednje velika podjetja.

Učinkovita, kompaktna naprava prinaša hitro, visokokakovostno barvno lasersko tiskanje ter je izjemno zanesljiva in omogoča preproste postopke vzdrževanja.



## Podrobnosti o izdelku:

Ime izdelka	Koda Mercury	Koda EAN
i-SENSYS LBP613Cdw	1477C001AA	4549292068665
i-SENSYS LBP611Cn	1477C010AA	4549292068757

## Potrošni material:

Ime izdelka	Koda Mercury	Koda EAN
Črna kartuša 045	1242C002AA	4549292073669
Črna kartuša 045 H	1246C002AA	4549292073782
Rumena kartuša 045	1239C002AA	4549292073577
Rumena kartuša 045 H	1243C002AA	4549292073690
Magenta kartuša 045	1240C002AA	4549292073607
Magenta kartuša 045 H	1244C002AA	4549292073720
Cijan kartuša 045	1241C002AA	4549292073638
Cijan kartuša 045 H	1245C002AA	4549292073751

## Storitev Easy Service Plan:

Ime elementa	Koda Mercury	Koda EAN
Namestitev	7950A546AA	4960999794426
Servis na mestu uporabe naslednji dan s 3-letno veljavnostjo - paket A	7950A525AA	4960999793290
Paket za servis z vračilom izdelka s 3-letno veljavnostjo	7950A528AA	4960999793320

## Meritve/logistične informacije:

Ime izdelka	Koda Mercury	Oblika paketa	Količina na paket	Dolžina (mm)	Širina (mm)	Višina (mm)	Teža (kg)
i-SENSYS LBP613Cdw i-SENSYS LBP611Cn	1477C001AA 1477C010AA	Škatla	1	574	385	550	18,2
		Paleta	8	1158	780	1103	-
		Zabojnik, 40 čevljev, HC	384	-	-	-	-

## Vsebina embalaže

- Glavna enota
- Črna kartuša 045 (1400 strani)
- Začetna cijan/magenta/rumena kartuša 045 (690 strani)
- Napajalni kabel
- Začetna navodila
- DVD-plošča z uporabniško programsko opremo
- Garancijska kartica