

Snygga, kompakta  
allt-i-ett-enheter  
med snabba resultat  
med hög kvalitet och  
snabbvalsknappar

**i-SENSYS**  
MF211

**i-SENSYS**  
MF212w

you can



## Nätverksförberedda allt-i-ett-enheter med pekskärmkontrollpanel för mindre kontor med krav på hög produktivitet

Snabba och effektiva allt-i-ett-laserenheter för svartvitt med funktioner för att skriva ut, kopiera och scanna i en enda praktisk och kompakt enhet. Enkel användning tack vare vinklad kontrollpanel och snabbvalsknappar.

### Funktioner

- Prisvärd allt-i-ett-laserenhet för svartvitt för mindre kontor och hemmabruk med funktioner för att skriva ut, kopiera och scanna
- Med Canons teknik för snabb första utskrift och 23 sidor per minut slipper du vänta på dokumenten
- Enkel användning med den vinklingsbara kontrollpanelen
- Effektiv scanning och kopiering med snabbvalsknappar
- Få med alla detaljer i originalen med färgscanning på upp till 9 600 x 9 600 dpi
- Mindre ljud under drift tack vare tyst läge
- Spara tid och pengar med marknadsledande energieffektivitet
- Snygg, kompakt design som passar i princip var som helst
- Wi-Fi och Ethernet: dela funktioner smidigt och skriv enkelt ut från datorer, smartphones, surfplattor (Wi-Fi-anslutning krävs)
- Apple AirPrint™ och Mopria-utskriftsfunktioner av branschstandard (Wi-Fi-anslutning krävs)

### Medföljer vid leveransen

Huvudenhet, startkassetter, nätkabel, telefonkabel, hållare för lur, starthandbok, garantikort, CD-ROM med användarprogramvara

### Mått (B x D x H)

390 x 371 x 312 mm

### Operativsystem som stöds

**Windows** Windows®8.1, Windows® 8, Windows® 7, Windows® XP, Windows® Vista, Windows® Server 2012 R2, Windows® Server 2012, Windows® Server 2008 R2, Windows® Server 2008, Windows® Server 2003  
**Mac OS X** 10.5.8 och senare  
**Linux OS** stöds av Linux Driver v3.00 och senare version



SKRIV UT



KOPIERA



FAXA



SCANNA



Wi-Fi\*

**Canon**

\*Endast MF212w

# Tekniska data för MF211



- 1 Flatbädd
- 2 Fack för 250 ark
- 3 Kassetter 737

Maskintyp Tillgängliga funktioner	Allt-i-ett-laserenhet för svartvitt Skriv ut, kopiera och scanna
<b>SKRIVARE</b> Utskriftshastighet Utskriftsmetod Utskriftskvalitet Utskriftsupplösning Tid för första utskriften Skrivarspråk Utskriftsmarginaler Sparläge för toner	Upp till 23 sidor/minut (A4) Svartvit laserutskrift Upp till 1 200 x 1 200 dpi med bildförbättring 600 x 600 dpi 6 sekunder eller mindre UFR II LT 5 mm över-, under-, vänster- och högerkant (andra format än kuvert) 10 mm över-, under-, vänster- och högerkant (kuvert) Ja
<b>KOPIATOR</b> Kopieringshastighet Tid för första kopian (FCOT) Upplösning för kopior Kopieringslägen Flera kopior Förminskning/förstoring Sparläge för toner Övriga funktioner	Upp till 23 sidor/minut (A4) Cirka 9,0 eller mindre (A4) Upp till 600 x 600 dpi Text, text/foto, text/foto+, foto Upp till 99 kopior 25-400 % i steg om 1 % Ja Minnessortering, 2 på 1, 4 på 1, kopiering av ID-kort
<b>SCANNER</b> Typ Scanningsupplösning Färgscanningsdjup Gräskolor Kompatibilitet Max. scanningsbredd	Färg Optisk: Upp till 600 x 600 dpi Förbättrad: Upp till 9 600 x 9 600 dpi 24 bitar 256 nivåer TWAIN, WIA 216 mm
<b>HANTERING AV UTSKRIFTMATERIAL</b> Scannertyp Pappersinmatning (standard) Pappersutmatning Utskriftsmaterial Pappersformat Pappersvikt	Flatbädd Fack för 250 ark 100 ark Vanligt papper, tjockt papper, återvunnet papper, OH-film, etiketter, kuvert Fack: A4, B5, A5, LGL, LTR, STMT, EXE, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, FLS, 16K, indexkort, AFLS Kuvert: COM10, Monarch, C5, DL, Anpassade format: min. 76,2 x 210 mm till max. 216 x 356 mm Universalfack: A4, B5, A5, LGL, LTR, STMT, EXE, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, FLS, 16K, indexkort, AFLS Kuvert: COM10, Monarch, C5, DL, Anpassade format (min. 76,2 x 127 mm till max. 216 x 356 mm) Fack: 60-163 g/m <sup>2</sup> Universalfack: 60 till 163 g/m <sup>2</sup>

<b>GRÄNSSNITT OCH PROGRAMVARA</b> Gränssnittstyp Kompatibilitet med operativsystem Programvara och skrivarhantering	USB 2.0 Hi-speed Windows® 8.1 Windows® 8 Windows® 7 Windows® XP Windows® Vista Mac OS X 10.5.8 och senare Linux <sup>2</sup> Skrivardrivrutin, scannerdrivrutin, MF Toolbox, Presto! PageManager, tonerstatusverktyg
<b>ALLMÄNNA EGENSKAPER</b> Produktion Minne Kontrollpanel Mått med fack (B x D x H) Installationsutrymme (B x D x H) Vikt Driftsmiljö Strömkälla Strömförbrukning Ljudnivåer	Max 8 000 sidor per månad 128 MB Svartvit LCD med 5 rader 390 x 441 x 312 mm 390 x 490 x 622 mm Cirka 10,1 kg Temperatur: 10 till 30 °C Luftfuktighet: 20 till 80 % RH (utan kondensering) 220 till 240 V växelström, 50/60 Hz Max: cirka mindre än 1 270 W Aktiv: cirka mindre än 500 W Vänteläge: cirka 3,2 W Viloläge: cirka 1,6 W <sup>6</sup> TEC (Typical Electricity Consumption, typisk elförbrukning): 0,7 kWh/vecka (MF211) TEC (Typical Electricity Consumption, typisk elförbrukning): 0,8 kWh/vecka (MF212w) Ljudtryck <sup>3</sup> : Aktiv: 50 dB (tyst läge: 45 dB) Vänteläge: ohörbart Ljudeffektnivå <sup>3</sup> : Aktiv: 6,5 B (tyst läge: 6,1 B) Vänteläge: 43 dB eller mindre
<b>FÖRBRUKNINGSPARTIKLAR</b> Kassetter	Kassetter 737 (2 400 sidor) <sup>5</sup>
<b>Fotnot</b> <sup>1)</sup> Endast webbdistribution <sup>2)</sup> Endast webbdistribution, datum för lansering april 2015 <sup>3)</sup> Testad i enlighet med ISO7779 och deklarerad efter ISO9296. <sup>4)</sup> Skrivaren levereras med 1 700-sidors starkasset <sup>5)</sup> Baserat på ISO/IEC 19752 <sup>6)</sup> Viloläge: 2 W i Wi-Fi-läge (MF212w)	
<b>Standardfriskrivningar</b> Alla specifikationer kan ändras utan föregående meddelande	



## Ytterligare tekniska data för MF212w

<b>GRÄNSSNITT OCH PROGRAMVARA</b> Gränssnittstyp Kompatibilitet med operativsystem	USB 2.0 Hi-speed, 10BASE-T/100BASE-TX, Wi-Fi 802.11b/g/n Windows® 8.1 Windows® 8 Windows® 7 Windows® XP Windows® Vista Windows® Server 2012 R2 <sup>1)</sup> Windows® Server 2012 <sup>1)</sup> Windows® Server 2008 R2 <sup>1)</sup> Windows® Server 2008 <sup>1)</sup> Windows® Server 2003 <sup>1)</sup> Mac OS X 10.5.8 och senare Linux <sup>2,3)</sup>
Programvara och skrivar-hantering	RUI (Remote User Interface, fjärranvändargränssnitt), skrivardrivrutin, scannerdrivrutin, MF Toolbox, Presto! PageManager, SSID-verktyg, tonerstatusverktyg
<b>Fotnot</b> <sup>1)</sup> Nätverksscanning stöds inte <sup>2)</sup> Endast webbdistribution <sup>3)</sup> Endast webbdistribution, datum för lansering april 2015 <sup>4)</sup> Viloläge: 2 W i Wi-Fi-läge <sup>5)</sup> Testad i enlighet med ISO7779 och deklarerad efter ISO9296. <sup>6)</sup> Skrivaren levereras med 1 700-sidors startkasset <sup>7)</sup> Baserat på ISO/IEC 19752	
<b>Standardfriskrivningar</b> Alla specifikationer kan ändras utan föregående meddelande	