

Stilige, plassbesparende multifunksjonsskrivere med ettrykks løsningsknapper som gir raske resultater i høy kvalitet

i-SENSYS
MF211

i-SENSYS
MF212w

you can



Nettverksklare multifunksjonseenheter med kontrollpanel med berøringsfunksjon for små kontorer som krever høy produktivitet

Rask og effektiv svart-hvitt multifunksjonslaserskriver som tilbyr utskrift, kopiering og skanning i én praktisk og kompakt enhet. Enkel å betjene takket være kontrollpanelet som kan vippes, og ettrykk-løsningsknappene.

Viktige funksjoner

- Rimelig svart-hvitt multifunksjonslaserskriver til bruk hjemme eller på små kontorer med utskrifts-, kopierings- og skannefunksjoner
- Du trenger ikke vente på dokumenter med Canons teknologi for rask første utskrift pluss 23 sider/minutt
- Enkel betjening med vinklet kontrollpanel
- Effektive arbeidsflyter for skanning og kopiering med ettrykks løsningsknapper
- Du kan fange alle detaljene i originalene med opptil 9600 x 9600 dpi fargeskanning
- Redusert støy under drift takket være stillemodus
- Spar tid og penger med markedsledende energieffektivitet
- Stilig, plassbesparende utforming som passer nesten hvor som helst
- Wi-Fi og Ethernet: Du kan dele funksjoner uten problemer og enkelt skrive ut fra PC-er, smarttelefoner og nettbrett (Wi-Fi-tilkobling kreves)
- Utskriftsstøtte fra Apple AirPrint™ og bransjestandarden Mopria (Wi-Fi-tilkobling kreves)

Innholdet i esken

Hovedenhet, startkassett, strømledning, telefonkabel, telefonrørklemme, oppstartsveiledning, garantikort, CD-ROM med brukerprogramvare

Mål (B x D x H)

390 x 371 x 312 mm

Støttede operativsystemer

Windows Windows®8.1, Windows®8, Windows®7, Windows®XP, Windows®Vista, Windows® Server 2012 R2, Windows® Server 2012, Windows® Server 2008 R2, Windows® Server 2008, Windows® Server 2003
Mac OS X 10.5.8 eller nyere
Linux OS støttes av Linux Driver v3.00 eller nyere versjoner



SKRIVE UT



KOPIERE



FAKSE



SKANNE



Wi-Fi*

Canon

*Kun MF212w

Spesifikasjoner for MF211



Maskintype Tilgjengelige funksjoner	Svart-hvitt multifunksjonslaser skanner Utskrift, kopiering og skanning
SKRIVER Utskriftshastighet Utskriftsmetode Utskriftskvalitet Utskriftsoppløsning Tid til første utskrift Skriverspråk Utskriftsmarger Tonersparemodus	Opptil 23 sider per minutt (A4) Laserutskrift i sort/hvitt Opptil 1200 x 1200 dpi med bildeforbedring 600 x 600 dpi 6 sek. eller mindre UFR II LT 5 mm topp, bunn, venstre og høyre (andre størrelser enn konvolutter) 10 mm topp, bunn, venstre og høyre (konvolutt) Ja
KOPIMASKIN Kopieringshastighet Tid til første kopi Kopioppløsning Kopieringsinnstillinger Største kopiererie Forminsking/forstørning Tonersparemodus Andre funksjoner	Opptil 23 sider per minutt (A4) Ca. 9,0 eller mindre (A4) Opptil 600 x 600 dpi Tekst, Tekst/foto, Tekst/foto+, Foto Opptil 99 kopier 25-400 % i trinn på 1 % Ja Minnesortering, 2 på 1, 4 på 1, ID-kortkopiering
SKANNER Type Skanneoppløsning Farger/nyanser Gråtonegradering Kompatibilitet Maks. skannebredde	Farge Optisk: opptil 600 x 600 dpi Interpolert: opptil 9600 x 9600 dpi 24-biters 256 nivåer TWIN, WIA 216 mm
MEDIAHÅNDTERING Skannertype Papirmating (standard) Papirutmating Materialtyper Medieformater Medievekt	Planskanner 250-arks brett 100 ark Vanlig, tungt, resirkulert, transparent, etikett, konvolutt Brett: A4, B5, A5, LGL, LTR, STMT, EXE, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, FLS, 16K, IndexCard, AFLS Konvolutt: COM10, Monarch, C5, DL, Egendefinerte størrelser: min. 76,2 x 210 mm til maks. 216 x 356 mm Multiarkmater: A4, B5, A5, LGL, LTR, STMT, EXE, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, FLS, 16K, IndexCard, AFLS Konvolutt: COM10, Monarch, C5, DL, Egendefinerte størrelser (min. 76,2 x 127 mm til maks. 216 x 356 mm) Brett: 60 til 163 g/m ² Multiarkmater: 60-163 g/m ²

GRENSESNIITT OG PROGRAMVARE Grensesnitttype Kompatibilitet med operativsystemer Programvare- og skriveradministrasjon	USB 2.0 Hi-speed Windows®8.1 Windows®8 Windows®7 Windows®XP Windows®Vista Mac OS X 10.5.8 eller nyere Linux ^{1,2} skriverdriver, skannerdriver, MF Toolbox, Presto! PageManager, verktøy for tonerstatus
GENERELLE FUNKSJONER Driftssyklus Minne Kontrollpanel Mål med papirkassetter (B x D x H) Installasjons plass (B x D x H) Vekt Driftsmiljø Strømkilde Strømforbruk Lydnivåer	Maks. 8000 sider per måned 128 MB 5-linjers LCD-skjerm i svart-hvitt 390 x 414 x 312 mm 390 x 490 x 622 mm Ca. 10,1 kg Temperatur: 10-30 °C (50-86 °F) Fuktighet: 20-80 % relativ luftfuktighet (uten kondensdannelse) AC 220 til 240 V: 50/60 Hz Maksimum: ca. mindre enn 1270 W Ved bruk: ca. mindre enn 500 W Ventemodus: ca. 3,2 W Dvalemodus: ca. 1,6 W ⁶ Vanlig strømforbruk (TEC): 0,7 kWh/uke (MF211) Vanlig strømforbruk (TEC): 0,8 kWh/uke (MF212) Lydtrykk ³ : Ved bruk: 50 dB (stillemodus: 45 dB) Hvilemodus: lydløs Lydstyrkenivå ³ : Ved bruk: 6,5 B (stillemodus: 6,1B) Hvilemodus: 43 dB eller mindre
FORBRUKSARTIKLER Tonerkassetter	Kassett 737 (2,400 sider ⁴) ⁵
Fotnote ¹ Kun Internett-distribusjon ² Kun Internett-distribusjon lanseringsdato april 2015 ³ Testet i samsvar med ISO7779 og angitt i henhold til ISO9296. ⁴ Leveres med startkassett med toner til 1700 sider ⁵ Basert på ISO/IEC 19752 ⁶ Dvalemodus: 2 W i Wi-Fi-modus (MF212w)	
Standard ansvarsfraskrivelse Alle spesifikasjoner kan endres uten forvarsel	



Canon Inc.
canon.com
Canon Europe
canon-europe.com

Norwegian Edition
© Canon Europa N.V., 2014



Ytterligere spesifikasjoner for MF212w

GRENSESNIITT OG PROGRAMVARE Grensesnitttype Kompatibilitet med operativsystemer	USB 2.0 Hi-Speed, 10BASE-T/100BASE-TX, trådløs 802.11b/g/n Windows®8.1 Windows®8 Windows®7 Windows®XP Windows®Vista Windows® Server 2012 R2 ¹ Windows® Server 2012 ¹ Windows® Server 2008 R2 ¹ Windows® Server 2008 ¹ Windows® Server 2003 ¹ Mac OS X 10.5.8 eller nyere Linux ^{2,3} Eksternt brukergrensesnitt (RUI), skriverdriver, skannerdriver, MF Toolbox, Presto! PageManager, SSID-verktøy, verktøy for tonerstatus
Programvare- og skriveradministrasjon	
Fotnote ¹ Nettverksskanning støttes ikke ² Kun Internett-distribusjon ³ Kun Internett-distribusjon lanseringsdato april 2015 ⁴ Dvalemodus: 2 W i Wi-Fi-modus ⁵ Testet i samsvar med ISO7779 og angitt i henhold til ISO9296. ⁶ Leveres med startkassetts med toner til 1700 sider ⁷ Basert på ISO/IEC 19752	
Standard ansvarsfraskrivelse Alle spesifikasjoner kan endres uten forvarsel	