

Elegantan, kompaktan  
višenamjenski uređaj  
za brze, kvalitetne  
rezultate, opremljen  
brzinskim tipkama

**i-SENSYS**  
MF211

**i-SENSYS**  
MF212w

you can



## Višenamjenski uređaj s mogućnošću umrežavanja i upravljačkom pločom s dodirnim zaslonom za male urede s visokim zahtjevima po pitanju produktivnosti

Brz i učinkovit višenamjenski crno-bijeli laserski uređaj pruža funkcije ispisivanja, kopiranja i skeniranja u jednom praktičnom, kompaktnom uređaju. Nagibna upravljačka ploča i brzinske tipke olakšavaju rad.

### Ključne značajke

- Cijenom pristupačan višenamjenski crno-bijeli laserski uređaj za kućnu upotrebu i male urede s funkcijama za ispisivanje, kopiranje i skeniranje
- Uz tehnologiju Quick First-Print tvrtke Canon i brzinu ispisa od 23 stranice u minuti, više nećete morati čekati na dokumente
- Jednostavno upravljanje preko nagibne upravljačke ploče
- Učinkovito skeniranje i kopiranje pomoću brzinskih tipaka
- Zabilježite sve pojedinosti originala uz skeniranje u boji u razlučivosti do 9600 x 9600 dpi
- Tihi rad zahvaljujući modu Quiet Mode
- Štedite vrijeme i novac uz energetska učinkovitost vodeću na tržištu
- Elegantno i kompaktno dizajniran, pristaje na gotovo bilo koje mjesto
- Wi-Fi i Ethernet: jednostavno dijeljenje funkcija i ispisivanje s računala, pametnih telefona i tableta (potrebna Wi-Fi veza)
- Podrška za Apple AirPrint™ i standardni Mopria ispis (potrebna Wi-Fi veza)

### Sadržaj pakiranja

Glavna jedinica, početni spremnik, kabel za napajanje, kabel za telefonsku liniju, držač za telefonsku slušalicu, početni priručnik, jamstveni list, CD-ROM s korisničkim softverom

### Dimenzije (Š x D x V)

390 mm x 371 mm x 312 mm

### Podržani OS

**Windows** Windows®8.1, Windows®8, Windows®7, Windows®XP, Windows®Vista, Windows® Server 2012 R2, Windows® Server 2012, Windows® Server 2008 R2, Windows® Server 2008, Windows® Server 2003  
**Mac OS X** 10.5.8 ili noviji  
**Linux OS** podržava upravljački program za Linux v3.00 ili novije verzije



ISPISIVANJE



KOPIRANJE



FAKSIRANJE



SKENIRANJE



Wi-Fi\*

**Canon**

# Tehnički podaci o uređaju MF211



- 1 Plošni
- 2 Odlagač za 250 listova
- 3 Spremnik 737

Vrsta uređaja Dostupne funkcije	Višenamjenski crno-bijeli laserski uređaj Ispisivanje, kopiranje i skeniranje
<b>PISAČ</b> Brzina ispisivanja Metoda ispisivanja Kvaliteta ispisa Razlučivost ispisa Vrijeme do prvog ispisa Jezici pisača Margine ispisa Način rada s uštedom tonera	Do 23 ppm (A4) Crno-bijelo lasersko ispisivanje Do 1200 x 1200 dpi s funkcijom za poboljšanje slike 600 x 600 dpi 6 s ili manje UFR II LT 5 mm – gore, dolje, lijevo i desno (svi formati osim omotnica) 10 mm – gore, dolje, lijevo ili desno (omotnice) Da
<b>KOPIRNI UREĐAJ</b> Brzina kopiranja Vrijeme do prve kopije (FCOT) Razlučivost kopiranja Načini kopiranja Višestruke kopije Smanjenje/povećanje Način rada s uštedom tonera Ostale značajke	Do 23 ppm (A4) Pribl. 9 s ili manje (A4) Do 600 x 600 dpi Tekst, Tekst/fotografije, Tekst/fotografije+, Fotografije Do 99 kopija 25 – 400 % u koracima od 1 % Da Razvrstavanje u memoriji, 2 na 1, 4 na 1, kopiranje osobne iskaznice
<b>SKENER</b> Tip Razlučivost skeniranja Dubina skeniranja boja Sivi tonovi Kompatibilnost Maks. širina skeniranja	U boji Optička: do 600 x 600 dpi Poboljšana: do 9600 x 9600 dpi 24-bitna 256 razina TWIN, WIA 216 mm
<b>RUKOVANJE MEDIJIMA</b> Vrsta skenera Ulaz papira (standardni) Izlaz papira Vrste medija Formati medija Gramature medija	Plošni Odlagač za 250 listova 100 listova Obični, teški, reciklirani, prozirnice, naljepnice, omotnice Odlagač: A4, B5, A5, LGL, LTR, STMT, EXE, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, FLS, 16K, indeksne kartice, AFLS Omotnice: COM10, Monarch, C5, DL, Vlastiti formati: min. 76,2 x 210 mm do maks. 216 x 356 mm Višenamjenski odlagač: A4, B5, A5, LGL, LTR, STMT, EXE, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, FLS, 16K, indeksne kartice, AFLS Omotnice: COM10, Monarch, C5, DL, Vlastiti formati (min. 76,2 x 127 mm do maks. 216 x 356 mm) Odlagač: 60 do 163 g/m <sup>2</sup> Višenamjenski odlagač: 60 do 163 g/m <sup>2</sup>

<b>SUČELJE I SOFTVER</b> Prijključnice Kompatibilni operativni sustavi Softver i upravljanje pisačem	USB 2.0 Hi-speed Windows®8.1 Windows®8 Windows®7 Windows®XP Windows®Vista Mac OS X 10.5.8 ili noviji Linux <sup>1,2</sup> Upravljački program pisača, upravljački program skenera, MF Toolbox, Presto! PageManager, Toner Status Tool
<b>OPĆE ZNAČAJKE</b> Radni ciklus Memorija Upravljačka ploča Dimenzije s odlagačima (Š x D x V) Prostor za postavljanje (Š x D x V) Masa Radno okruženje Napajanje Potrošnja energije Razina buke	Maks. 8000 stranica mjesečno 128 MB Crno-bijeli LCD s 5 redaka 390 mm x 441 mm x 312 mm 390 mm x 490 mm x 622 mm Pribl. 10,1 kg Temperatura: 10 do 30 °C Vlažnost: 20 do 80 % (bez kondenzacije) 220 – 240 V AC: 50/60 Hz Maksimalno: pribl. manje od 1270 W U radu: pribl. manje od 500 W Pripravno stanje: pribl. 3,2 W Stanje mirovanja: pribl. 1,6 W <sup>3</sup> Tipična potrošnja energije (TEC): 0,7 kWh tjedno (MF211) Tipična potrošnja energije (TEC): 0,8 kWh tjedno (MF212w) Zvučni tlak <sup>4</sup> : U radu: 50 dB (tihan način rada: 45 dB) Pripravno stanje: nečujno Razina snage zvuka <sup>5</sup> : U radu: 6,5 B (tihan način rada: 6,1 B) Pripravno stanje: 43 dB ili manje
<b>POTROŠNI MATERIJAL</b> Spremnici	Spremnik 737 (2400 stranica <sup>6</sup> ) <sup>5</sup>
<b>Fusnota</b> <sup>1</sup> Samo internetska distribucija <sup>2</sup> Samo internetska distribucija, datum stavljanja na tržište travanj 2015. <sup>3</sup> Testirano u skladu sa standardom ISO7779 i deklarirano u skladu sa standardom ISO9296. <sup>4</sup> Isporučuje se s početnim spremnikom za 1700 stranica <sup>5</sup> Prema ISO/IEC 19752 <sup>6</sup> Stanje mirovanja: 2 W u načinu rada Wi-Fi (MF212w)	
<b>Standardne izjave o odricanju od odgovornosti</b> Svi tehnički podaci podložni su promjenama bez najave	



Canon Inc.  
canon.com

Canon Europe  
canon-europe.com

Croatian Edition  
© Canon Europa N.V., 2014

## Dodatni tehnički podaci o uređaju MF212w

<b>PRIKLJUČNICE I SOFTVER</b> Prikjučnice Kompatibilni operativni sustavi	USB 2.0 Hi-speed, 10BASE-T/100BASE-TX, Wi-Fi 802.11b/g/n Windows®8.1 Windows®8 Windows®7 Windows®XP Windows®Vista Windows® Server 2012 R2 <sup>1)</sup> Windows® Server 2012 <sup>1)</sup> Windows® Server 2008 R2 <sup>1)</sup> Windows® Server 2008 <sup>1)</sup> Windows® Server 2003 <sup>1)</sup> Mac OS X 10.5.8 ili noviji Linux <sup>2)</sup>
Softver i pisač upravljanje	Udaljeno korisničko sučelje (RUI), upravljački program pisača, upravljački program skenera, MF Toolbox, Presto! PageManager, SSID Tool, Toner Status Tool
<b>Fusnota</b> <sup>1)</sup> Mrežno skeniranje nije podržano <sup>2)</sup> Samo internetska distribucija <sup>3)</sup> Samo internetska distribucija, datum stavljanja na tržište travanj 2015. <sup>4)</sup> Stanje mirovanja: 2 W u načinu rada Wi-Fi <sup>5)</sup> Testirano u skladu sa standardom ISO7779 i deklarirano u skladu sa standardom ISO9296. <sup>6)</sup> Isporučuje se s početnim spremnikom za 1700 stranica <sup>7)</sup> Prema ISO/IEC 19752	
<b>Standardne izjave o odricanju od odgovornosti</b> Svi tehnički podaci podložni su promjenama bez najave	