

Produktive,
kompakte svart-hvitt
multifunksjonslaserskrivere
med nettverkstilkobling,
og kontrollpanel med
berøringsskjerm som
kan vippes

i-SENSYS
MF216n

i-SENSYS
MF217w

you can



Nettverksklare multifunksjonsenheter med kontrollpanel med berøringsfunksjon for små kontorer som krever høy produktivitet

Rask og effektiv svart-hvitt multifunksjonslaserskriver som tilbyr utskrift, kopiering, skanning og faks i én praktisk og kompakt enhet. Enkel å betjene takket være kontrollpanelet som kan vippes, og ettrykk-løsningsknappene.

Viktige funksjoner

- Produktiv svart-hvitt multifunksjonslaserskriver for travle, små kontorer. Den har funksjoner for utskrift, kopiering, skanning og faks
- Wi-Fi og Ethernet: Du kan dele funksjoner uten problemer og enkelt skrive ut fra PC-er, smarttelefoner og nettbrett (Wi-Fi-tilkobling kreves)
- Ethernet-tilkobling for problemfri nettverksdeling av funksjoner og enkel utskrift fra PC-er
- Du trenger ikke vente på dokumenter med Canons teknologi for rask første utskrift pluss 23 sider/minutt
- Integret 35-arks automatisk dokumentmater og 250-arks papirkassett
- Enkel betjening med betjeningspanel som kan vippes, og stor LCD-berøringsskjerm
- Du kan fange alle detaljene i originalene med opptil 9600 x 9600 dpi fargeskanning
- Effektive arbeidsflyter for skanning og kopiering med ettrykks løsningsknapper
- Spar tid og penger med markedsledende energieffektivitet
- Stilig, plassbesparende utforming med drift i stillemodus
- Utskriftsstøtte fra Apple AirPrint™ og Mopria (Wi-Fi-tilkobling kreves)

Innholdet i esken

Hovedenhet, startkassett, strømledning, telefonkabel, telefonrørklemme, oppstartsveiledning, garantikort, CD-ROM med brukerprogramvare

Mål (B x D x H)

390 x 371 x 312 mm

Støttede operativsystemer

Windows Windows®8.1, Windows®8, Windows®7, Windows®XP, Windows®Vista, Windows® Server 2012 R2 (kun NW-modell), Windows® Server 2012 (kun NW-modell), Windows® Server 2008 R2 (kun NW-modell), Windows® Server 2008 (kun NW-modell), Windows® Server 2003 (kun NW-modell)
Mac OS X 10.5.8 eller nyere
Linux OS støttes av Linux Driver v3.00 eller nyere versjoner



SKRIVE UT



KOPIERE



FAKSE



SKANNE



Wi-Fi*

Canon

*Kun MF217w

Spesifikasjon for MF216n



- 1 Planskanner og 35-arks automatisk dokumentmater
- 2 250-arks papirkassetten
- 3 Kassetten 737

Maskintype Tilgjengelige funksjoner	Svart-hvitt multifunksjonslaserskanner Utskrift, kopiering, skanning og faks
SKRIVER Utskriftshastighet Utskriftsmetode Utskriftskvalitet Utskriftsoppløsning Tid til første utskrift Skriverspråk Utskriftsmarger Tonersparemodus	Opptil 23 sider per minutt (A4) Laserutskrift i sort/hvitt Opptil 1200 x 1200 dpi med automatisk bildeforbedring (AIR-teknologi) 600 x 600 dpi 6 sek. eller mindre UFRIL-LT 5 mm topp, bunn, venstre og høyre (andre størrelser enn konvolutter) 10 mm topp, bunn, venstre og høyre (konvolutt) Ja
KOPIMASKIN Kopieringshastighet Tid til første kopi Kopioppløsning Kopieringsinnstillinger Største kopiererie Forminsking/forstørring Tonersparemodus Andre funksjoner	Opptil 23 sider per minutt (A4) Ca. 9,0 eller mindre (A4) Opptil 600 x 600 dpi Tekst, Tekst/foto, Tekst/foto+, Foto Opptil 99 kopier 25-400 % i trinn på 1 % Ja Minnesortering, 2 på 1, 4 på 1, ID-kortkopiering
SKANNER Type Skanneoppløsning Farger/nyanser Gråtonegradering Kompatibilitet Maks. skannebredde	Farge Optisk: opptil 600 x 600 dpi Interpolert: opptil 9600 x 9600 dpi 24-biters 256 nivåer TWIN, WIA 216 mm
FAKS Modemhastighet Mottaksmodus Faksoppløsning Faksminne Hurtignumre Gruppesending/mottakere Seriesending Sikkerhetskopi av minne Andre funksjoner	Super G3 33,6 kbps Kun faks, manuelt, svar, automatisk faks-/telefonvelger Standard: 200 x 100 dpi Detaljert: 200 x 200 dpi Foto: 200 x 200 dpi Superdetaljert: 200 x 400 dpi Opptil 256 sider ¹ Maks. 104 (inkludert fire direktetaster) Maks. 103 mottakere Maks. 114 mottakere Sikkerhetskopiering med flash-minne Videresending av faks, dobbeltfunksjon, fjernmottak, PC-faks (kun sending) DRPD, ECM, automatisk repetisjon, rapport for faksaktivitet, resultatrapport for faksaktivitet, rapport for faksaktivitetsadministrasjon
MEDIEHÅNDTERING Skannertype Papirmating (standard) Papirutmating Materialtyper Medieformater Medievekt	Planskanner og automatisk dokumentmater 250-arks brett 35-arks automatisk dokumentmating (80 g/m ² eller mindre) 100 ark Vanlig, tungt, resirkulert, transparent, etikett, konvolutt Brett: A4, B5, A5, LGL, LTR, STMT, EXE, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, FLS, 16K, IndexCard, AFLS Konvolutt: COM10, Monarch, C5, DL, egendefinert: min. 76,2 x 210 mm til maks. 216 x 356 mm Multiarkmater: A4, B5, A5, LGL, LTR, STMT, EXE, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, FLS, 16K, IndexCard, AFLS Konvolutt: COM10, Monarch, C5, DL, egendefinert (min. 76,2 x 127 mm til maks. 216 x 356 mm) Automatisk dokumentmater: A4, B5, A5, B6, LTR, LGL Min. 105 x 148 mm til maks. 356 x 216 mm Brett: 60 til 163 g/m ² Multiarkmater: 60-163 g/m ²

GRENSESNITT OG PROGRAMVARE Grensesnitttype Kompatibilitet med operativsystemer Programvare- og skriveradministrasjon	USB 2.0 Hi-speed, 10BASE-T/100BASE-TX Windows@8.1 Windows@8 Windows@7 Windows@XP Windows@Vista Windows@ Server 2012, R2 ² Windows@ Server 2012 ² Windows@ Server 2008 R2 ² Windows@ Server 2008 ² Windows@ Server 2003 ² Mac OS X 10.5.8 eller nyere Linux ^{3, 4} Eksternt brukergrensesnitt (RUI), skriverdriver, faksdriver, skannerdriver, MF Toolbox, AddressBookTool, Presto! PageManager, verktøy for tonerstatus
GENERELLE FUNKSJONER Driftsyklus Minne Kontrollpanel Mål med papirkassetter (B x D x H) Installasjons plass (B x D x H) Vekt Strømkilde Strømforsbruk Lydnivå	Maks. 8000 sider per måned 256 MB Svart/hvitt LCD-berøringsskjerm med 6 linjer 390 x 441 x 360 mm 429 mm x 490 mm x 630 mm Ca. 11,5 kg AC 220 til 240 V: 50/60 Hz Maksimum: ca. mindre enn 1270 W Ved bruk: ca. mindre enn 500 W Ventemodus: Ca. 5,4 W Dvalemodus: ca. 1,6 W Vanlig strømforsbruk (TEC): 0,8 kWh/uke Lydtrykk ⁵ : Ved bruk: 50 dB (stillemodus: 45 dB) Hvilemodus: lydløs Lydstyrkenivå ⁶ : Ved bruk: 6,5 B (stillemodus: 6,0 B) Hvilemodus: 43 dB eller mindre
FORBRUKSARTIKLER Tonerkassetter	Kassetten 737 (2,400 sider ⁷)
Fotnote ¹ Basert på ITU-T-standard skjema nr. 1 ² Nettverkskanning støttes ikke ³ Kun Internett-distribusjon ⁴ Kun Internett-distribusjon, lanseringsdato april 2015 ⁵ Testet i samsvar med ISO7779 og angitt i henhold til ISO9296. ⁶ Leveres med startkassetten med toner til 1700 sider ⁷ Basert på ISO/IEC 19752	
Standard ansvarsfraskrivelse Alle spesifikasjoner kan endres uten forvarsel	



Ytterligere spesifikasjoner for MF217w

GRENSENITT OG PROGRAMVARE Grensesnitttype	USB 2.0 Hi-Speed, 10BASE-T/100BASE-TX, trådløs 802.11b/g/n
GENERELLE FUNKSJONER Strømforbruk	Maksimum: ca. mindre enn 1270 W Ved bruk: ca. mindre enn 500 W Ventemodus: ca. 5,4 W Dvalemodus: ca. 1,6 W ⁵ Vanlig strømforbruk (TEC): 0,8 kWh/uke
Fotnote [1] Basert på ITU-T-standard skjema nr. 1 [2] Nettverksskanning støttes ikke [3] Kun Internett-distribusjon, lanseringsdato april 2015 [4] Linux støtter kun utskrift. [5] Dvalemodus: 2 W i trådløs modus [6] Testet i samsvar med ISO7779 og angitt i henhold til ISO9296 [7] Leveres med startkassett med toner til 1700 sider [8] Basert på ISO/IEC 19752	
Standard ansvarsfraskrivelse Alle spesifikasjoner kan endres uten forvarsel	