

Благодарение на разнообразни функции като Wi-Fi, AirPrint / Google Cloud Print и сканиране това е идеалният многофункционален лазерен принтер.

**i-SENSYS**  
MF6180dw

you can



## Разработен за рентабилен черно-бял печат в компании с много офиси и потребители.

Улеснете черно-белия печат с този готов за работа в облака принтер "4 в 1" с Wi-Fi комуникация. Благодарение на бързата и енергийно-ефективна работа и печата със скорост 33 ppm ще спестите време и пари.

### Основни характеристики

- Печат от и сканиране към различни устройства с мобилните решения на Canon
- Лесен безжичен печат благодарение на съвместимостта с Apple AirPrint и Google Cloud Print
- Спестете пари благодарение на енергийно ефективната TEC стойност от 1,3 kWh/седмица
- Спестете време и хартия благодарение на скоростта от 33 ppm и автоматичния двустранен печат
- Подобрете работния процес чрез директно сканиране към електронна поща, мрежова папка или USB устройство благодарение на функцията за изпращане
- Насладете се на улеснената работа благодарение на бутоните за бърз достъп, 5-редовия LCD дисплей и потребителския интерфейс за отдалечено управление, чрез който можете да управлявате своя принтер през мрежата
- Отпечатвайте безопасно поверителни документи с помощта на функцията Secure Print, която дава възможност за защита с парола на задачи за печат

### Какво включва комплектът?

Принтер, касета 719, захранващ кабел, кратко ръководство за конфигуриране, потребителски софтуер и CD с ръководства

### Размери (Ш x Д x В)

390 x 473 x 431 mm

### Поддържани операционни системи

**Windows** 8 / 7 / Vista / XP / Server 2012 / Server 2008 R2 / Server 2003 / Server 2008  
**Mac OS** X версия 10.5.8 и по-нова  
**Linux**



ПЕЧАТ



КОПИРАНЕ



ФАКС



СКАНИРАНЕ

**Canon**

# Спецификации



- 1** Плосък скенер и DADF
- 2** Многофункционална тава за 50 листа
- 3** Тава за 250 листа
- 4** Касета 719:  
Допълнителна касета 719H

<p><b>ПРИНТЕР</b> Скорост на печат Метод на печат Качество на печат</p> <p>Разделителна способност на печат</p> <p>Време за отпечатване на първа страница</p> <p>Двустраничен печат</p> <p>Езици за принтер</p> <p>Шрифтове</p> <p>Бели полета при печат</p> <p>Режим за пестене на тонер</p> <p>Печат от външна памет</p>	<p>до 33 ppm (A4) Черно-бял лазерен печат До 1200 x 600 dpi с "Автоматично подобрение на изображенията" (AIR)</p> <p>600 x 600 dpi</p> <p>6 секунди Автоматичен</p> <p>UFR II-LT, PCL5e, PCL6, емуляция на PostScript Level-3 55 PCL шрифта (45 мащабируеми, 10 побитови) 45 PostScript шрифта</p> <p>5 mm – отгоре, отдолу, отляво и отдясно (Плик: 10 mm – отгоре, отдолу, отляво и отдясно)</p> <p>Да</p> <p>Поддържана външна памет</p> <p>USB памет</p> <p>Поддържани типове файлове: JPEG, TIFF</p>
<p><b>КОПИР</b> Скорост на копиране</p> <p>Време за извеждане на първо копие (FCOT)</p> <p>Разделителна способност при копиране</p> <p>Режими на копиране</p> <p>Двустранично копиране</p> <p>Брой копия</p> <p>Намаляване / увеличаване</p> <p>Режим за пестене на тонер</p> <p>Други функции</p>	<p>до 33 ppm (A4)</p> <p>8 секунди</p> <p>до 600 x 600 dpi</p> <p>Текст, текст/снимка, текст/снимка (качествено), снимка</p> <p>2-странично към 2-странично (автоматично)</p> <p>до 99 копия</p> <p>25 – 400% през стъпка от 1%</p> <p>Да</p> <p>Изтриване на рамки, колиране, 2 в 1, 4 в 1, копиране на лична карта</p>
<p><b>ФУНКЦИИ ЗА ИЗПРАЩАНЕ</b> Сканиране към файлове сървър</p> <p>Сканиране към електронна поща</p> <p>Сканиране към USB памет</p>	<p>SMB: JPEG, TIFF, PDF, компактен PDF</p> <p>SMTP, POP3: JPEG, TIFF, PDF, компактен PDF</p> <p>JPEG, TIFF, PDF, компактен PDF</p>
<p><b>СКЕНЕР</b> Тип</p> <p>Разделителна способност на сканиране</p> <p>Дълбочина на цвета на сканиране</p> <p>Нива на сивото</p> <p>Съвместимост</p> <p>Макс. ширина на сканиране</p>	<p>Цветен</p> <p>Оптична: до 600 x 600 dpi</p> <p>Подобрена: до 9600 x 9600 dpi</p> <p>24 bit / 24 bit (вход / изход)</p> <p>256 нива на сивото</p> <p>TWAIN, WIA</p> <p>216 mm</p>
<p><b>ФАКС</b> Скорост на модема</p> <p>Режим на получаване</p> <p>Разделителна способност на факс</p> <p>Памет на факса</p> <p>Съкратено набиране</p> <p>Групово набиране / получатели</p> <p>Последователно разпращане</p> <p>Резервно съхранение на паметта</p> <p>Двустраничен факс</p> <p>Други функции</p>	<p>Super G3 33,6kbps (до 3 секунди / стр.<sup>[1]</sup>)</p> <p>Само факс, Автоматично превключване факс/тел., телефонен секретар, ръчно получаване</p> <p>стандартна: 200 x 100 dpi</p> <p>Фина: 200 x 200 dpi</p> <p>Фото: 200 x 200 dpi</p> <p>Суперфина: 200 x 400 dpi</p> <p>Ултрафина: 400 x 400 dpi</p> <p>до 512 страници<sup>[1]</sup></p> <p>макс. 200 (вкл. 19 бутона за съкр. набиране)</p> <p>макс. 199 набирания/макс. 199 получатели</p> <p>макс. 210 позиции</p> <p>1 час</p> <p>Да (излъчване и приемане)</p> <p>Препращане на факс, Двоен достъп, Отдалечено получаване, РС факс (Само изпращане), DRPD, ECM, Автоматично повторно набиране, Отчет за резултат от изпращане, Отчет за резултат от получаване, Отчет за управлението на комуникациите</p>
<p><b>РАБОТА С ПЕЧАТНИ НОСИТЕЛИ</b> Тип скенер</p> <p>Подаване на хартия (стандартно)</p> <p>Подаване на хартия (опция)</p> <p>Изход за хартия</p> <p>Видове носители</p> <p>Размери носители</p> <p>Грамажи на хартията</p>	<p>Плосък и автоматично подаващо устройство за документи (DADF)</p> <p>тава за 250 листа</p> <p>Многофункционална тава за 50 листа</p> <p>DADF за 50 листа</p> <p>тава за 500 листа</p> <p>150 листа</p> <p>Обикновена хартия, рециклирана хартия, дебела хартия, прозрачно фолио, етикети, пликче, документна хартия, пощенски картички, индексни карти</p> <p>касета и опционна касета:</p> <p>A4, A5, B5, Legal, Letter, Executive</p> <p>Многофункционална тава:</p> <p>A4, A5, B5, Legal, Letter, Executive, STMT, пощенска картичка, индексна карта, плик (COM10, Monarch, DL, ISO-C5), Потребителски размери:</p> <p>Ширина 76 – 216 mm; Дължина 127 – 356 mm</p> <p>DADF:</p> <p>Едностранично сканиране: A4, A5, Legal, Letter, STMT, B5, B6 размер по избор (Ш x Д): макс. 215,9 x 355,6 mm, мин. 128 x 139,7 mm</p> <p>Двустранично сканиране: A4, A5, Legal, Letter, B5, B6</p> <p>Касета и опционна касета: 60 – 128 g/m<sup>2</sup></p> <p>Многофункционална тава: 60 до 163 g/m<sup>2</sup></p> <p>DADF: едностранично сканиране: 50 – 105 g/m<sup>2</sup>, Двустранично сканиране: 64 – 105 g/m<sup>2</sup></p>

<p><b>ИНТЕРФЕЙС И СОФТУЕР</b> Тип интерфейс</p> <p>Съвместимост с операционни системи</p> <p>Мрежов протокол</p> <p>Софтуер и управление на принтера</p> <p>Мобилен печат</p>	<p>USB 2.0 Hi-Speed, 10BASE-T/100BASE-TX, безжична мрежа 802.11b/g/n</p> <p>Windows 8 / 7 / Vista / XP / Server 2012<sup>[2]</sup> / Server 2008 R2<sup>[2]</sup> / Server 2003<sup>[2]</sup> / Server 2008<sup>[2]</sup></p> <p>Mac OS X версия 10.5.8 и по-нова</p> <p>Linux<sup>[3]</sup></p> <p>Печат:</p> <p>LPD, RAW, WSD-Печат (IPv4, IPv6)</p> <p>Сканиране:</p> <p>Имейл, SMB, WSD-Сканиране (IPv4, IPv6)</p> <p>TCP/IP Услуги за приложения:</p> <p> Bonjour (mDNS), HTTP, HTTPS, POP3 (идентификация за SMTP), SMTP (IPv4, IPv6), DHCP, BOOTP, RARP, ARP+PING, Auto IP, WINS (IPv4), DHCPv6 (IPv6)</p> <p>Управление:</p> <p>SNMPv1, SNMPv3 (IPv4, IPv6)</p> <p>Сигурност:</p> <p>IEEE802.1X, SNMPv3, HTTPS, IPSEC</p> <p>Presto! Page Manager, MF Toolbox, Потребителски интерфейс за отдалечено управление (RUI), Кодове на отдели</p> <p>Google Cloud Print</p> <p>Apple AirPrint</p> <p>Приложение Canon Mobile Printing за (iOS / Android)</p> <p>Приложение Canon Mobile Scanning For Business (iOS / Android<sup>[4]</sup>)</p>
<p><b>ОБЩИ ХАРАКТЕРИСТИКИ</b> Натоварване</p> <p>Време за загреване</p> <p>Памет</p> <p>Контролен панел</p> <p>Размери с тава (Ш x Д x В)</p> <p>Пространство за инсталиране (Ш x Д x В)</p> <p>Тегло</p> <p>Работна среда</p> <p>Захранване</p> <p>Консумирана мощност</p> <p>Нива на шум</p>	<p>макс. 50000 стр./месец</p> <p>прибл. 11 s или по-малко след включване</p> <p>256 MB (споделена)</p> <p>5-редов черно-бял LCD</p> <p>390 x 473 x 431 mm</p> <p>590 x 1279 x 933 mm (с поставена касета за хартия, продавана отделно)</p> <p>прибл. 19,1 kg</p> <p>Температура: 10 – 30°C (50 – 86°F)</p> <p>Влажност: 20 до 80% О.В. (без конденз)</p> <p>220 – 240 V (±10%), 50 / 60 Hz (±2 Hz)</p> <p>Максимум: прибл. 1200 W</p> <p>При работа: 550 W</p> <p>Готовност: прибл. 9 W</p> <p>Режим на покой: прибл. 2,2 W<sup>[5]</sup></p> <p>Типична консумация на енергия (TEC): 1,3 kWh/седмича</p> <p>Звукова мощност<sup>[6]</sup></p> <p>Активност: 6,8 dB(A) или по-малко</p> <p>Готовност: безшумно</p> <p>Звуково налягане<sup>[6]</sup></p> <p>Активност: 53,0 dB(A) или по-малко</p> <p>Готовност: безшумно</p>
<p><b>КОНСУМАТИВИ</b> Касети</p> <p><b>АКСЕСОАРИ / ОПЦИИ</b> Елементи</p>	<p>Касета 719 (2100 страници<sup>[7]</sup>)</p> <p>Касета 719 H (6400 страници<sup>[7]</sup>)</p> <p>КАСЕТА ЗА ХАРТИЯ PF-44 (500 листа)</p> <p>ТЕЛ. 6 КОМПЛЕКТ ДЪЛЪГ КАБЕЛ (Телефонна слушалка)</p>
<p>Стандартна декларация. Всички спецификации подлежат на промяна без предупреждение.</p> <p>[1] На базата на IPU-T стандартна диаграма № 1</p> <p>[2] Мрежово сканиране не се поддържа</p> <p>[3] Версия, разпространявана чрез уеб. Поддръжка само на печат</p> <p>[4] Издание от м. юни 2014 г.</p> <p>[5] При връзка с безжична мрежа консумацията е 3W</p> <p>[6] Измерено съгласно ISO7779. Показано в съответствие с ISO 9296. "Безшумно" означава, че звуковото налягане в позицията на наблюдателя е по-малко от стойността на абсолютния критерий за фонов шум в съответствие с ISO7779</p> <p>[7] Въз основа на ISO/IEC19752</p>	



Canon Inc.  
canon.com

Canon Europe  
canon-europe.com

Bulgarian edition  
© Canon Europa N.V., 2014