

Бързи, компактни и енергийно ефективни монохромни лазерни принтери

i-SENSYS
LBP6030

i-SENSYS
LBP6030B

i-SENSYS
LBP6030w

you can



Компактни лазерни принтери за монохромен печат на достъпна цена, идеални за бюрото ви у дома или в малкия офис

Пестящи пространство монохромни лазерни принтери на достъпна цена, идеални за лична употреба или за малък офис. Тихи, надеждни и с висока енергийна ефективност и ниско потребление на енергия, те осигуряват бърз и висококачествен печат.

Основни характеристики

- Компактен монохромен лазерен принтер на достъпна цена, идеален за лична употреба или за малък офис.
- Без чакане благодарение на технологията за бързо отпечатване на първа страница на Canon плюс висока скорост на печат 18 ppm
- Високоскоростна USB връзка
- Спестете време и пари с водеща на пазара енергийна ефективност
- Благодарение на тихата работа на принтерите не се разсейвате, докато работите
- Рециклируема касета "всичко-в-едно" без нужда от поддръжка
- Стилна и пестяща пространство конструкция, която се вписва във всеки интериор
- Wi-Fi връзка за лесна работа в мрежа и безжичен печат от компютри (LBP6030w)

Какво включва комплектът?

Основен модул, стартова касета, захранващ кабел, гаранционна карта и GS листовка, DVD-ROM с основни функции, USB кабел*

Размери (Ш x Д x В)

364 mm x 249 mm x 199 mm

Поддържани операционни системи

Windows Win 8.1 (32/64bit)/Win 8 (32/64bit)/Win 7 (32/64bit)/Win Vista (32/64bit)/XP (32/64bit)/server 2012 (32/64bit)/server 2012 R2 (64bit)/server 2008 (32/64bit)/server 2008 R2 (64bit)/ 2003 server (32/64bit)

Mac OS 10.6 до 10.9

Linux (Версия за уеб разпространение)/Citrix (FR2)



ПЕЧАТ



КОПИРАНЕ



ФАКС



СКАНИРАНЕ



Wi-Fi*

Canon

*Само за LBP6030w



1 Тава за 150 листа
2 Касета 725



Спецификации

<p>ПЕЧАТАЩ МОДУЛ Скорост на печат Метод на печат Качество на печата</p> <p>Разделителна способност при печат Време за замяване Време за извеждане на първа страница Препоръчително натоварване Бели полета при печат</p>	<p>18ppm монохромно (A4)¹ монохромно лазерен печат до 2400 x 600 dpi с "Автоматично подобряване на изображенията" до 600 x 600 dpi</p> <p>приблиз. 1 с от покой 10 секунди или по-малко след включване приблиз. 7,8 секунди или по-малко</p> <p>макс. 5000 страници месечно</p> <p>5 mm отгоре, отдолу, отляво и отясно</p>
<p>РАБОТА С ПЕЧАТНИ НОСИТЕЛИ Зареждане на хартия (стандартно) Изход за хартия Типове печатни носители</p> <p>Формати на печатни носители</p> <p>Грамаж на печатни носители</p>	<p>многофункционална тава за 150 листа</p> <p>100 листа с лицето надолу обикновена хартия, дебела хартия, прозрачно фолио, Етикети, Пликове A4/B5/A5/LGL/LTR/EXE/16K/потребителски формат Плик COM10/Плик Monarch/Плик C5/Плик DL ширина 76,2 до 216 mm x дължина 188 до 356 mm многофункционална тава: 60 до 163 g/m²</p>
<p>ОБЩИ ХАРАКТЕРИСТИКИ Изисквания към захранването Консумирана мощност</p> <p>Ниво на шума</p> <p>Размери (Ш x Д x В) Тегло Работна среда</p> <p>Контролен панел</p>	<p>AC 220-240V (±10%) 50/60Hz (±2Hz)</p> <p>макс.: приблиз. 870 W или по-малко Активност: Средно приблиз. 330 W Готовност: средно приблиз. 1,8 W или по-малко Готовност: средно приблиз. 2,8 W или по-малко (Wi-Fi – LBP6030w) Покой: Средно приблиз. 0,8 W или по-малко Покой: Средно приблиз. 1,6 W или по-малко (Wi-Fi – LBP6030w) Типична консумация на електроенергия (ТЕС): 0,47 kWh/седмица звукова мощност²: Активност: 6,34 В или по-малко Готовност: безшумно Звуково налягане²: Активност: 49,2 dB(A) Готовност: безшумно</p> <p>364 mm x 249 mm x 199 mm приблиз. 5,0 kg температура: от 10 до 30°C Влажност: от 20 до 80% RH (без конденз) 2 LED индикатора, 2 работни бутона – LBP6030 и LBP6030B 3 LED индикатора, 3 работни бутона – LBP6030w</p>

<p>КОНТРОЛЕР Памет Езици на принтера Интерфейс и свързване</p> <p>Съвместимост с операционни системи</p>	<p>32 MB UFR II LT USB 2.0 Hi-Speed USB 2.0 Hi-Speed и IEEE802.11b/g/n (LBP6030w) Win 8.1 (32/64bit)/Win 8 (32/64bit)/Win 7 (32/64bit)/ Win Vista (32/64bit)/XP (32/64bit)/server 2012 (32/64bit)/server 2012 R2 (64bit)/server 2008 (32/64bit)/server 2008 R2 (64bit)/ 2003 server (32/64bit)/Mac OS10.6 to 10.9/Linux³/Citrix (FR2)</p>
<p>КОНСУМАТИВИ Касети "всичко в едно"</p>	<p>Стандартна: касета 725 (1600 страници)⁵</p>
<p>Забележка ^[1] Скоростта на печат може да се понижи в зависимост от настройките на драйвера за принтер, формата на хартията, типа на хартията и броя отпечатвани страници ^[2] Декларирана стойност за шумови емисии съгласно ISO 9296 ^[3] Само версия за уеб разпространение ^[4] Според ISO/IEC 19752 ^[5] Принтерът се доставя със стартова касета за 700 страници</p> <p>Стандартна декларация Всички спецификации подлежат на промяна без предупреждение</p>	

